

Table de mixage de DJ 2 canaux PM-222P à lecteur

Table de mixage de DJ 2 canaux avec Bluetooth et lecteur
MP3

Réf. : 10006824

GTIN: 4026397704808



Table de mixage de DJ 2 canaux PM-222P à lecteur

Table de mixage de DJ 2 canaux avec Bluetooth et lecteur
MP3

Réf. : 10006824

GTIN: 4026397704808

Caractéristiques:

- 2 canaux d'entrée avec réglage de gain, égaliseur 3 bandes et fader de canal
- Canal microphone DJ avec régulateur de volume et égaliseur 2 bandes
- Pré-écoute de tous les canaux d'entrée et de la somme maître via une sortie casque stéréo réglable
- Crossfader avec caractéristique de réglage ajustable et interrupteur Reverse
- Canal principal avec régulateur de volume et affichage du niveau par LED stéréo à 6 chiffres, commutable entre le signal maître et le signal PFL
- 4 entrées ligne et 2 entrées phono via des prises RCA
- Sortie d'enregistrement supplémentaire
- Commandé via Bluetooth
- Écran LCD
- Boîtier du pupitre