

OMNITRONIC Préamplificateur EP-220NET, webradio, DAB+ et Bluetooth

Préamplificateur 19" à radio internet, DAB+, Bluetooth et télécommande infrarouge

Réf. : 10007079

GTIN: 4026397695359



Prix de catalogue: 355.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Radio Internet avec tuner DAB+/FM, Bluetooth et prise en charge UPnP/DLNA
- Nombreuses possibilités de streaming via Wi-Fi, prise LAN et Bluetooth
- Grand écran couleur TFT 2", commande jogdial simple, réglages de l'égaliseur, minuterie de mise en veille et fonction réveil
- Accès à des milliers de stations de radio et de podcasts dans le monde entier
- Recherche de stations par genre, nom de la station, emplacement
- 4 entrées ligne stéréo (RCA) sur le panneau arrière
- Entrée AUX frontale 3,5 mm
- 1 entrée micro combinée sur la face avant avec commandes de volume, de basses et d'aigus
- Commutateur de sources audio
- Réglages du volume, des basses et des aigus
- 3 sorties stéréo master
- Sorties audio numériques et analogiques (Toslink, coaxial, RCA)
- Commandé via Wi-Fi; Télécommande infrarouge
- 2,4 GHz sans inscription et sans frais dans le monde entier
- Multicolore Écran TFT
- Boîtier du pupitre
- (19") 48,3 cm installation en rack possible
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; Restaurants, bars et hôtels

Logistique

EAN / GTIN: 4026397695359

Poids: 2,70 kg

Longueur: 0.55 m

Largeur: 0.27 m

Hauteur: 0.07 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 6 W

Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Plage de fréquence:	20 - 20,000 Hz
Rapport signal/bruit:	>100 dB
Distorsion harmonique:	<0,1 % avec 1 kHz
Wi-Fi:	Standard : IEEE 802.11 b/g/n Protocole de sécurité : WEP/WPA/WPA2
Connexion au réseau:	Protocole : Ethernet TCP/IP via RJ-45 (F) version encastrable, 10/100 Mbit/s
Impédance:	Entrée: 10 kOhm , non sym. Entrée: 20 kOhm , sym.
Commande:	Wi-Fi; Télécommande infrarouge
Bluetooth:	Version: 4,2 + EDR
Nom de l'appareil Bluetooth:	EP-220NET
Lecteur audio:	Tuner FM + radio internet + BT + DAB +
Bande de fréquences:	2,4 GHz
Couleur du boîtier:	Noir
Type d'écran:	Multicolore Écran TFT
Fréquence de réception tuner:	FM 87-108 MHz, DAB(+) 174,928-239,200 MHz
Éléments de commande:	Interrupteur d'alimentation, Commutateur de source, Contrôle du volume, Réglage de la tonalité, Menu; Touches de navigation, Encodeur
État LED:	Power
Connexions:	Antenne via 1 x SMA (F) version encastrable Connexion au réseau via 1 x RJ-45 (F) version encastrable Entrée: Antenne via 1 x Belling-Lee (W) version encastrée Entrée: Line via 4 x RCA stéréo Entrée: AUX via 1 x Prise jack 3,5 mm (stéréo) version encastrable Entrée: microphone via 1 x câble jack XLR/6,35 mm 3 broches (F) prise combo version encastrable Sortie: Line via 2 x XLR (M) 3 broches version encastrable Sortie: Line via 2 x Câble jack 6,3 mm (sym.) Sortie: Line via 1 x RCA stéréo Sortie: optique via 1 x Toslink Sortie: coaxial (S/PDIF) via 1 x RCA (F) version encastrable
Canaux:	Canal de microphone: 1 x Mono via Prise combo (XLR/jack), réglage du canal via bouton rotatif, régulateur 2 bandes EQ Sortie maître: Stéréo, réglage du canal via bouton rotatif, régulateur 2 bandes EQ, Commutateur de source
Format de la musique:	MP3, AAC/AAC+; FLAC
Niveau max.:	Entrée: Line +20 dBu Sortie: +22 dBu

Matériau:	Métal
Conception du boîtier:	Boîtier du pupitre (19") 48,3 cm installation en rack possible
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 19 cm Hauteur : 4,4 cm
Poids:	2,20 kg
Alimentation électrique:	3V
Batterie:	2 x Micro (AAA) (non incluse dans la livraison)

Contenu de la livraison:

1 x Appareil
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
 1 x télécommande
 2 x Antenne
 1 x câble RCA
 4 x pied
 1 x Mode d'emploi
 1 x déclaration de conformité