

OMNITRONIC Table de mixage de divertissement EM-550B MK2

Mixeur d'installation multifonctionnel 5 + 2 canaux, noir

Réf. : 10007103

GTIN: 4026397714333



Caractéristiques:

- 5 canaux d'entrée avec réglage de préamplification (gain) encastré à l'arrière de l'appareil, LED de signal et fader de canal facile à manipuler
- Pré-écoute des canaux d'entrée et du master-sum via une sortie casque réglable, avec fonction cue-mix/split
- 2 sorties master réglables avec égaliseur 3 bandes et affichage du niveau par LED stéréo à 10 chiffres
- (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; Restaurants, bars et hôtels; clubs/écoles de danse

Logistique

EAN / GTIN: 4026397714333
Poids: 3,46 kg
Longueur: 0.50 m
Largeur: 0.14 m
Hauteur: 0.18 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	9 W
Classe de protection:	SK II
Branchement électrique:	Câble d'alimentation à prise euro (inclus dans la livraison) Tramite
Plage de fréquence:	20 - 20000 Hz
Rapport signal/bruit:	>65 dB Line/Phono
Distorsion harmonique:	Line/Phono <0,02 % avec 1 kHz

Gain:	Microphone 52 dB Line 19 dB Phono 54 dB
Couleur du boîtier:	Noir
Éléments de commande:	Interrupteur d'alimentation, Talkover réglable, Commutateur de source
État LED:	Signal, Indicateur de niveau maître, Pic, Source du canal; CUE, talkover, ON AIR, routage
Connexions:	Entrée: microphone via 2 x câble jack XLR/6,35 mm 3 broches (F) prise combo version encastrable Entrée: Line/Phono via 2 x RCA stéréo Entrée: Line via 9 x RCA stéréo Sortie: Master via 2 x XLR 3 broches Sortie: Master via 2 x RCA stéréo Sortie: Casque via 1 x Câble jack 6,3 mm (sym.) Sortie: Booth via RCA stéréo Sortie: rec. via 2 x RCA stéréo
Canaux:	Canal d'entrée: 2 x Stéréo avec Commutateur Line-Line/Phono via RCA, réglage du canal via Fader, , Contrôle du gain, Commutateur de source, Commutateur CUE Canal d'entrée: 3 x Stéréo avec Commutateur Line-Line via RCA, réglage du canal via Fader, , Contrôle du gain, Commutateur de source, Commutateur CUE Canal de microphone: 2 x Mono via Prise combo (XLR/jack), réglage du canal via bouton rotatif, régulateur 3 bandes EQ, Commutateur ON AIR, commutateur Talkover Sortie maître: 2 x Stéréo via XLR ou RCA, réglage du canal via bouton rotatif, régulateur 3 bandes EQ Sortie rec.: 2 x Stéréo via RCA, interrupteur NO-MIC Sortie casque: 1 x Stéréo via câble jack, réglage du canal via bouton rotatif, fonction Cue-Mix-Split Sortie Booth: 1 x Mono + Stéréo via RCA, réglage du canal via bouton rotatif Canal d'entrée: 1 x Stéréo via RCA, réglage du canal via bouton rotatif
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 14,8 cm Hauteur : 8,9 cm
Poids:	3,10 kg

Contenu de la livraison:

1 x table de mixage
1 x Mode d'emploi
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
1 x câble RCA