

OMNITRONIC Adaptateur d'alimentation mixte LH-051

Alimentation fantôme pour 2 microphones

Réf. : 10355051

GTIN: 4026397318579



L'article n'est plus disponible.

Description:

It is a little helper and the ideal accessory for your mixer and supplies the microphones with 12 and 48 volts respectively. Inputs and outputs of the LH-051 are realized with balanced XLR connectors and the operation runs via 2 x 9 V block battery or optional power unit.

Caractéristiques:

- Adaptateur d'alimentation fantôme pour microphones à condensateur ou à électret
- Tension d'alimentation fantôme +12/+48 V sélectionnable
- Complément idéal pour les tables de mixage sans alimentation fantôme
- Entrées et sorties via des connecteurs XLR symétriques
- Possibilité de fonctionnement sur batterie/piles
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; usage portable; DJ itinérants / artistes solos

Logistique

EAN / GTIN: 4026397318579

Poids: 0,75 kg

Longueur: 0.23 m

Largeur: 0.13 m

Hauteur: 0.09 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	12V
Affectation des broches:	Intérieur - / extérieur +
Branchement électrique:	Alimentation électrique via fiche creuse (M) version encastrable câble d'alimentation et bloc d'alimentation (facultatif) Tramite Pile/batterie

	Tramite
Batterie:	2 x 9,0 V E-Block 6F22 zinc-carbone ci-joint
Alimentation fantôme:	12 V DC ou 24 V DC
Impédance:	Entrée: 600 Ohm Sortie: 600 Ohm
Dimension:	Largeur : 14,3 cm Profondeur : 9,3 cm Hauteur : 4,5 cm
Poids:	0,59 kg

Contenu de la livraison:

1 x Appareil
 1 x Mode d'emploi
 2 x Batterie
 4 x pied