

Contrôleur numérique DXO-88E

Processeur de diffusion d'enceinte numérique à 8 entrée et 8 sorties, avec logiciel

Réf. : 10356343

GTIN: 4026397483260



Contrôleur numérique DXO-88E

Processeur de diffusion d'enceinte numérique à 8 entrée et 8 sorties, avec logiciel

Réf. : 10356343

GTIN: 4026397483260

Caractéristiques:

- Configurations de sortie flexibles pour tous les modes de fonctionnement stéréo et mono courants
- 8 entrées analogiques et 8 sorties analogiques (XLR)
- Filtre actif avec filtres de Bessel, Butterworth et Linkwitz-Riley avec une pente allant jusqu'à 24 dB/octave
- Jusqu'à 30 préréglages utilisateur peuvent être sauvegardés dans l'appareil via le logiciel
- 5 langues de menu au choix (allemand, anglais, français, espagnol, néerlandais)
- Sensibilité d'entrée réglable numériquement
- Entrées et sorties avec affichage du niveau par LED à 4 chiffres et indicateur de clip et de limite
- Bouton de coupure du son avec indicateur par sortie
- Égaliseur paramétrique à 7 bandes par sortie
- Jusqu'à 7 ms de délai de signal réglable sur les sorties
- Position de phase inversible
- La fonction de verrouillage empêche toute modification accidentelle des paramètres