

Amplificateur d'installation 8 canaux MCD-4008 MK2

Class D Amplificateur PA multicanal à alimentation à découpage, 8 x 500 W RMS (4 Ohm), 8 x 250 W RMS (8 Ohm)

Réf. : 10452416

GTIN: 4026397700220



Amplificateur d'installation 8 canaux MCD-4008 MK2

Class D Amplificateur PA multicanal à alimentation à découpage, 8 x 500 W RMS (4 Ohm), 8 x 250 W RMS (8 Ohm)

Réf. : 10452416

GTIN: 4026397700220

Caractéristiques:

- Amplificateur de sonorisation avec limiteur intégré pour les applications multizones
- Entrées de signal via des prises XLR symétriques encastrées ou des borniers
- Réglage inviolable du volume sur le panneau arrière
- Triple affichage du niveau avec LED Clip par canal
- Châssis robuste en acier avec plaque frontale en aluminium
- (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
- Très efficace flux d'air Front to Rear
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; installation; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels; bailleur; centres sportifs/centres de fitness