

OMNITRONIC Enceinte VFM-212AP à 2 voies, active

Enceinte active 2 voies (12"), 140 W RMS, pour DJ et utilisation en public, lecteur audio et Bluetooth

Réf. : 11038773

GTIN: 4026397537222



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Emplacement pour carte SD et port USB
- Architecture de classe A/B : un son optimal et une puissance élevée pour un poids faible et une taille compacte
- Système bass-reflex à 2 voies avec woofer de 30 cm et tweeter de 2,5 cm
- 2 entrées micro XLR/jack, réglables séparément
- Entrée ligne, RCA, réglable séparément
- Bouton master avec égaliseur 2 bandes
- Commandé via Bluetooth; Télécommande infrarouge
- Métalgrille en noir
- 2 poignées de transport robustes
- Pour des domaines d'application tels que: DJ itinérants / artistes solos; usage portable; centres sportifs/centres de fitness
- Possibilité d'utilisation: Debout; monitoring; sur trépied

Logistique

EAN / GTIN: 4026397537222

Poids: 11,45 kg

Longueur: 0.64 m

Largeur: 0.42 m

Hauteur: 0.35 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

Branchement électrique: Alimentation électrique via appareils froids (M)
version encastrable câble d'alimentation à prise
contact de protection (inclus dans la livraison)

Tramite

Capacité de charge: Programme: 280W
Nominale: 140W RMS

Plage de fréquence:	50 - 20000 Hz
Pression acoustique max.:	120 dB
Commande:	Bluetooth; Télécommande infrarouge
Lecteur audio:	USB + SD + Bluetooth
Système d'enregistrement:	Bride: Ø 35 mm
État LED:	Power, Clip
Connexions:	Entrée: microphone via 2 x XLR 3 broches Entrée: microphone via 2 x Prise 6,3 mm (asym.) Entrée: Line via 1 x RCA stéréo Sortie: Line via RCA stéréo
Entrée des canaux:	2 x Mono via XLR ou câble jack, réglage du canal via bouton rotatif 1 x Stéréo avec interrupteur lecteur Line via RCA ou lecteur, réglage du canal via bouton rotatif
Égaliseur:	Master: 1 x régulateur 2 bandes
Format de la musique:	MP3, WAV
Nombre de fichiers:	Max. 999
Appareils de stockage appropriés:	Appareils USB/Cartes SD (FAT 32)
Enceinte:	1 x Bousseur 12" avec aimant en ferrite Bobine mobile graves 1,5" 1 x pilote de compression aigus 1" avec aimant en ferrite Pilote de compression à bobine mobile aiguës 1" Ouverture du raccordement du pavillon 1"
Type d'enceinte:	Boîtier compact
Poignée de transport:	2 Pièce
Matériau:	Plastique
Dimension:	Largeur : 42 cm Profondeur : 34,2 cm Hauteur : 63 cm
Poids:	10,25 kg
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré

Contenu de la livraison:

1 x télécommande
 1 x Mode d'emploi
 1 x boîtier compact
 1 x Batterie
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
 1 x déclaration de conformité