OMNITRONIC DRS-95 Internet Radio with DAB+ and Bluetooth

Radio Internet avec tuner DAB+/FM, Bluetooth et prise en charge UPnP/DLNA

Réf. : 11045017

GTIN: 4026397747584

Caractéristiques:

- Accès à des milliers de stations de radio et de podcasts dans le monde entier
- Recherche de stations par genre, nom de la station, emplacement
- Connexion réseau via Wi-Fi ou prise LAN
- Réception de la radio FM et du DAB+ sans bruit de fond
- Supporte UPnP et DLNA pour le streaming de médias à partir de fichiers partagés sur le réseau
- Utilisation simple via le jogdial
- Différents réglages de l'égaliseur
- Changement d'heure été/hiver
- Minuterie de mise en veille et fonction de réveil
- Sorties numériques et analogiques pour amplificateurs externes ou haut-parleurs actifs
- Multicolore Écran TFT
- Châssis robuste en acier avec plaque frontale en aluminium
- Commandé via Télécommande infrarouge; Bluetooth; commutateur marche/arrêt sur l'appareil; Wi-Fi
- Télécommande infrarouge: A une portée de jusqu'à 10m
- Bluetooth: A une portée de jusqu'à 20m
- Boîtier du pupitre
- Incl. mounting brackets for single and dual rack installation or wall mounting
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; installation; Restaurants, bars et hôtels; centres sportifs/centres de fitness

Logistique

EAN / GTIN: 4026397747584

Poids: 2,25 kg

Longueur: 0.34 m

Largeur: 0.29 m

Hauteur: 0.08 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Puissance totale de raccordement:	Max. 6 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Appareils froids (M) câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Fusible:	5 x 20 mm, F 1 A fusible en service à changer
Wi-Fi:	Standard : IEEE 802.11 b/g/n Protocole de sécurité : WEP/WPA/WPA2
Connexion au réseau:	Protocole : Ethernet TCP/IP via 1x RJ-45 (F) version encastrable, 10/100 Mbit/s
Commande:	Télécommande infrarouge; Bluetooth; commutateur marche/arrêt sur l'appareil; Wi-Fi
Bluetooth:	Version: 4,2 + BR/EDR
Lecteur audio:	Tuner FM + radio internet + BT + DAB +
Portée:	Télécommande infrarouge: jusqu'à 10m Bluetooth: jusqu'à 20m
Fréquence porteuse:	2,4 MHz
Couleur du boîtier:	Noir
Type d'écran:	Multicolore Écran TFT
Fréquence de réception tuner:	FM 87-108 MHz, DAB(+) 174,928-239,200 MHz
Éléments de commande:	Interrupteur d'alimentation, Encodeur, Touches de navigation, Menu, Réglage de la tonalité; Commutateur de source, lecteur audio
Connexions:	Entrée: Antenne via 1 x Belling-Lee (M) Entrée: Antenne via 1 x SMA (M) Entrée: connexion au réseau via 1 x RJ-45 (F) version encastrable Sortie: Line via 1 x RCA stéréo Sortie: coaxial (S/PDIF) via 1 x RCA (F) version encastrable Sortie: optique via 1 x Toslink
Égaliseur:	Réglage de la tonalité
Format de la musique:	MP3, AAC/AAC+; FLAC
Matériau:	Métal
Conception du boîtier:	Boîtier du pupitre (19") 48,3 cm installation en rack possible 1 HE
Dimension:	Largeur : 21,5 cm Profondeur : 23,5 cm Hauteur : 4,40 cm
Poids:	1,70 kg
Branchement électrique:	Pile/batterie Tramite
Batterie:	2 x Micro (AAA) (non incluse dans la livraison)
Poids:	0,055 kg

Contenu de la livraison:

1 x Appareil
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
2 x Antenne
1 x télécommande
1 x câble RCA

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

5 x angle
4 x vis
1 x Mode d'emploi
1 x déclaration de conformité

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.