

RELACART Répartiteur d'antenne R-14D

Répartiteur d'antenne (470-900 MHz)

Réf. : 13055194

GTIN: 4026397566543



Prix de catalogue: 553.35 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Répartiteur d'antenne actif pour l'utilisation de quatre récepteurs UHF True Diversity sur une paire d'antennes multiples
- Améliore l'immunité aux interférences et augmente la portée
- Remplace les antennes et les blocs d'alimentation respectifs des récepteurs
- Jusqu'à cinq répartiteurs d'antenne R-14D peuvent être reliés entre eux pour un total de 16 liaisons radio
- Sorties très basse tension pour l'alimentation de quatre récepteurs UHF, y compris les câbles de raccordement DC correspondants
- Tous les raccordements d'antenne via des prises BNC, y compris 10 x câbles BNC
- Utilisation dans toute la bande de fréquences UHF 470 - 900 MHz
- (19") 48,3 cm installation en rack

Logistique

EAN / GTIN: 4026397566543

Poids: 4,00 kg

Longueur: 0.59 m

Largeur: 0.43 m

Hauteur: 0.09 m

Données techniques:

Type:	Antenne et distributeur
Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	Max. 60 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Impédance:	50 Ohm

Gain:	Sortie: 0 dB
Bande de fréquences:	UHF 470 - 900 MHz
Tension de sortie:	4 x 12 V CC
État LED:	Power
Connexions:	Entrée: Antenne via 2 x BNC (F) 8 V Sortie: Antenne via 8 x BNC (F)
Commutateur:	Commutateur marche/arrêt
Matériau:	Métal
Couleur:	Noir
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 24,2 cm Hauteur : 4,45 cm
Poids:	3,00 kg

Contenu de la livraison:

1 x Appareil
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
 10 x Câble BNC
 4 x câble adaptateur
 1 x Mode d'emploi
 1 x déclaration de conformité