

RELACART Émetteur de poche T-31 pour HR-31S, casque

Émetteur de poche à émetteur multifréquence PLL, 731-790 + 823-832 MHz

Réf. : 13055203

GTIN: 4026397532586



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Boîtier robuste en alliage d'aluminium, adapté à une utilisation intensive en tournée
- La technologie d'accord silencieux à fréquence pilote supprime les interférences RF sans fil
- 731–790 MHz (soumis à déclaration en Allemagne) est verrouillable et offre 244 fréquences fixes (10 banques de canaux avec jusqu'à 25 canaux chacune)
- 823–832 MHz (non soumis à déclaration en Allemagne) offre 48 fréquences fixes (8 banques de canaux avec jusqu'à 7 canaux chacune)
- 292 fréquences librement sélectionnables par pas de 25 kHz dans une bande passante de commutation de 68 MHz
- Interface infrarouge pour une synchronisation rapide et sans erreur entre l'émetteur et le récepteur
- Switchable between microphone and instrument input
- Indicateur de charge

Émetteur

- A une portée de jusqu'à 80m par visibilité
- UHF 731-790 MHz sans inscription et sans frais dans une grande partie de l'Europe
- UHF 823-832 MHz sans inscription et sans frais dans une grande partie de l'Europe

microphone

- Caractéristique directionnelle: Omnidirectionnel

Logistique

EAN / GTIN: 4026397532586

Poids: 0,24 kg

Longueur: 0.29 m

Largeur: 0.12 m

Hauteur: 0.07 m

Données techniques:

Type:	Émetteur de poche et microphone
Bande passante:	68 MHz
Affichage à l'écran:	Indicateur de charge , Fréquence , Canal

Poids:	0,12 kg
Type:	Émetteur de poche
Alimentation électrique:	1,5V CC
Batterie:	1 x Mignon (AA) (non incluse dans la livraison)
Plage de fréquence:	45 - 18000 Hz
Portée:	Jusqu'à 80m par visibilité
Bande de fréquences:	UHF 731-790 MHz; UHF 823-832 MHz
Puissance de sortie RF:	50 mW
Modulation:	FM
Sélection de la fréquence:	292 fréquence commutable En 10 groupes avec respectivement jusqu'à 25 fréquences prédéfinies et En 8 groupes avec respectivement jusqu'à 7 fréquences prédéfinies
Connexions:	Entrée: microphone via 1 x Mini XLR (M) 4 broches version encastrable 5 V
Commutateur:	Commutateur muet; Commutateur marche/arrêt
Matériau:	Aluminium
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 6,3 cm Profondeur : 2 cm Hauteur : 7,1 cm
Type:	Microphone serre-tête
Alimentation électrique:	2-10V CC
Branchement électrique:	Via Mini XLR (F) 4 broches Tramite
Longueur du câble:	1 m
Type de micro:	Condensateur Dimension : Ø 5 mm x 6 mm
Caractéristique directionnelle:	Omnidirectionnel
Sensibilité:	-47 dB
Impédance:	2200 Ohm
Matériau:	Métal
Couleur:	Couleur chair
Poids:	0,02 kg

Contenu de la livraison:

- 1 x Émetteur
- 1 x microphone
- 1 x protection contre le vent
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x déclaration de conformité