

RELACART Microphone UH-222D

Micro à main et émetteur multifréquences PLL

Réf. : 13055206

GTIN: 4026397537031



Prix de catalogue: 141.61 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Microphone à main dynamique avec technologie UHF-PLL
- Boîtier ergonomique en alliage d'aluminium, adapté à une utilisation intensive en tournée
- 10 groupes de 90 fréquences fixes dans une bande passante de commutation de 11 MHz
- Interface infrarouge pour une synchronisation rapide et sans erreur entre l'émetteur et le récepteur
- Puissance d'émission Hi/Low réglable
- Niveau de gain réglable Hi/Mid/Low
- Capsule M-022
- Directement compatible avec la capsule SM58 de Shure
- Caractéristique directionnelle: Modèle supercardioïde
- A une portée de jusqu'à 80m
- UHF 863-865 MHz sans inscription et sans frais en Europe
- UHF 823-832 MHz sans inscription et sans frais dans une grande partie de l'Europe
- Écran OLED
- Indicateur de charge

Logistique

EAN / GTIN: 4026397537031

Poids: 0,42 kg

Longueur: 0.29 m

Largeur: 0.12 m

Hauteur: 0.07 m

Données techniques:

Type:	Émetteur à main
Alimentation électrique:	3V CC
Type de micro:	Dynamique
Caractéristique directionnelle:	Modèle supercardioïde
Batterie:	2 x Mignon (AA) (non incluse dans la livraison)

Plage de fréquence:	120 - 16000 Hz
Sensibilité:	-53 dB
Pression acoustique max.:	145 dB
Portée:	Jusqu'à 80m
Bande de fréquences:	UHF 863-865 MHz; UHF 823-832 MHz
Bande passante:	11 MHz
Puissance de sortie RF:	5 mW (LO); 10 mW (HI)
Modulation:	FM
Sélection de la fréquence:	90 fréquence commutable En 10 groupes avec respectivement jusqu'à 10 fréquences prédéfinies
Type d'écran:	Écran OLED
Affichage à l'écran:	Indicateur de charge , Fréquence , Groupe , Canal; Sourdine
Éléments de commande:	Commutateur de gain (high-mid-low), commutateur d'émission (high-low)
Commutateur:	Interrupteur On/Off/Mute
Matériau:	Aluminium
Dimension:	Longueur : 26 cm Diamètre : Ø 5,4 cm
Poids:	0,28 kg

Contenu de la livraison:

- 1 x microphone
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x déclaration de conformité