

OMNITRONIC Récepteur Airbro Jack 5.8G

Récepteur audio Plug-n-Play

Réf. : 13072341

GTIN: 4026397672398



Prix de catalogue: 53.43 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Remplace le câble entre l'instrument et l'ampli de guitare
- Permet une grande liberté de mouvement lors de la performance en direct
- Confortable et rapidement prêt à l'emploi grâce à la commande à une touche
- Fonctionnement dans la bande des 5,8 GHz sans interférences
- 24 bits/48 kHz pour une qualité sonore ultime
- 4 canaux de transmission commutables
- Plusieurs récepteurs peuvent être couplés à un seul émetteur
- Angle réglable à 195°, s'adaptant ainsi à tous les types de guitares
- Durée de fonctionnement jusqu'à 4h
- A une portée de jusqu'à 15m dans les bâtiments
- A une portée de jusqu'à 30m à l'extérieur
- 5,8 GHz sans inscription et sans frais dans le monde entier
- Jusqu'à 4 émetteurs peuvent être exploitées en parallèle sans interférences
- Latence extrêmement faible

Logistique

EAN / GTIN: 4026397672398

Poids: 0,12 kg

Longueur: 0.14 m

Largeur: 0.09 m

Hauteur: 0.04 m

Données techniques:

Type:	Récepteur
Type de batterie:	1 x Lithium-Ion 400 mAh,
Batterie:	Durée de fonctionnement jusqu'à 4h Durée de charge 2h
Plage de fréquence:	20 - 20000 Hz
Portée:	Jusqu'à 15m dans les bâtiments

	Jusqu'à 30m à l'extérieur
Bande de fréquences:	5,8 GHz
Fonctionnement parallèle:	Max. 4 Émetteur
Latence:	< 6 ms
État LED:	Indicateur de charge
Connexions:	Sortie: Prise 6,3 mm (asym.)
Niveau max.:	Sortie: +770 mV, non sym.
Port USB:	Type micro-USB (F) version encastrable
Dimension:	Largeur : 13,8 cm Profondeur : 2,7 cm Hauteur : 4,3 cm
Poids:	0,09 kg

Contenu de la livraison:

1 x Appareil
 1 x Mode d'emploi
 1 x Câble USB
 1 x tournevis
 1 x sac