

FUTURELIGHT Set 2x Color Mega Wave.i + Case

Réf. : 20000182

GTIN:



Caractéristiques:

Logistique

FUTURELIGHT Color Mega Wave.i LED Moving Bar

Moving head 4-en-1 avec deux barres LED inclinables séparément et six beams avec LED COB 40 W

- With Infinity function for unlimited PAN movement
- TILT movement for each LED bar separately and steplessly adjustable
- Equipped with six 40 W LEDs with RGBW colors
- Upgrade via optional wireless receiver module for WDMX operation (Wireless Solution - made in Sweden)
- 17, 18, 20 or 39 DMX channels selectable
- Each LED can be controlled individually
- Narrow illumination angle
- Functions: built-in programs, shutter sequences, color presets for each LED independently controllable, countless RGBW colors, dimmer, strobe effect with variable speed, sound-control, Master/Slave operation
- Automatic position correction
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- Random strobe effect
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Control board with graphic LCD and foil-keyboard for adjusting the DMX-starting address, PAN/TILT reverse, reset
- The scenes can be modified via the Control Board or via an external controller and loaded into the memory

- Number of scenes can be changed individually
- Software upload by optional accessories via DMX link
- ESDC function (Easy Service Data Check) with battery-buffered control board for operation time readouts etc. (the Li-Ion battery 3.7V, AAA, 10440 is not included)
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 Volts
- Power connection via Neutrik PowerCon jack and included power cable
- Feed-through output allows to power up to 8 devices
- DMX control via every standard DMX controller
- 6 LED 40 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Effet éventail
- Utilisable dans le mode CH DMX 17; 18; 20; 39
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via RDM; DMX; stand-alone; W-DMX by Wireless Solution; commande de la musique via microphone
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 7°

ROADINGER Flightcase 2x Mega Wave

Trunk case avec roulettes

- Fitted for 2 devices and accessory
- Additional accessory compartment
- Interior upholstered with foam
- High-quality workmanship with birch multiplex
- Aluminum profile frames with rounded edges
- Three-leg, big steel ball corners
- Lid with 2 tip-over locks
- 2 chrome butterfly locks
- 4 chrome case handles
- Roulettes
- Matériel de marque
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids: 46,90 kg

FUTURELIGHT Color Mega Wave.i LED Moving Bar

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	200 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via PowerCON (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x PowerCON (gris), version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	6 x 40 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
Mouvement de basculement max.TILT:	240° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)

Mouvement de pivotement max. PAN:	Positionnement exact (résolution 16 bits) plus infini correction automatique de la position (feedback)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	17; 18; 20; 39
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 5 broches version encastrée 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 5 broches version encastrée 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur à température contrôlée
Commande:	RDM; DMX; stand-alone; W-DMX by Wireless Solution; commande de la musique via microphone
Fixtures disponibles pour:	LED PC-Control 512
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	7°
Angle de départ (1/2 pic):	7°
Angle de départ (1/10 pic):	7°
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Rouge (R) 3 m : 3209 lx, 6 m : 1777 lx Vert (G) 1 m : 0 lx, 3 m : 6717 lx, 6 m : 2801 lx B bleu 3 m : 820 lx, 6 m : 421 lx Blanc froid (CW) 3 m : 6993 lx, 6 m : 3347 lx Tous 3 m : 16094 lx, 6 m : 7504 lx
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Largeur : 25 cm Profondeur : 53,8 cm Hauteur : 34,2 cm
Poids:	12,85 kg

ROADINGER Flightcase 2x Mega Wave

Charge maximale:	100 kg
Aide au transport:	Roulettes
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 7 mm
Couleur:	Marron foncé, laminé
Dimension:	Largeur : 73 cm Profondeur : 62 cm Hauteur : 55 cm
Poids:	21,20 kg
Strength:	7 mm
Outside dimensions (W x D x H):	730 x 620 x 550 mm

Contenu de la livraison: