

EUROLITE Ensemble LED KLS-902 + trépied en acier STV-60-WOT EU noir

Réf. : 20000734

Barre à 4 projecteurs RGB/WW puissants, QuickDMX, télécommande et sac, pied d'éclairage incl.

GTIN: 4026397681239



Caractéristiques:

- Traverse avec unité de commande DMX intégrée et tourillon TV pour montage sur pied
- Points de montage et sorties d'alimentation pour des appareils supplémentaires
- 5 LED 7 W SMD 9080 4in1 RGB/WW (mélange de couleurs homogène) spots pouvant être commandés individuellement
- Mélange de couleurs en continu; Dimmer électronique; sélection du programme
- 20 programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via DMX; stand-alone; commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge; pédale sans fil (facultatif); QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Avec un Angle de départ de 16°
- Pivot TV
- Avec demi-collier en forme d'oméga
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Usage portable; scène; DJ itinérants / artistes solos; Location simple; bailleur
- Fonctionnement très silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied
- Utilisable dans le mode CH DMX 3; 4; 6; 8; 16; 20; 18
- <p>EUROLITE Trépied en acier STV-60-WOT EU noir
- **Pied d'éclairage, fabriqué dans l'UE, charge maximale 30 kg, hauteur 150-315 cm**
- Pied de lumière stable pour une utilisation mobile
- Réglable en hauteur
- Pivot TV
- Disponible en plusieurs couleurs
- Made in Europe

Logistique

EAN / GTIN: 4026397681239

Poids: 17,00 kg

Longueur: 1.35 m

Largeur: 0.21 m

Hauteur: 0.58 m

Article encombrant

Données techniques:

Poids: 15,45 kg

EUROLITE Jeu de lumières compact LED KLS-902 Next

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	125 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Longueur du câble:	3 m
Sortie de courant:	2 x appareils froids (F) version encastrable 1 x P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 2 A fusible interchangeable
Fusible sortie réseau par canal:	5 x 20 mm, T 5 A fusible interchangeable
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	5 x 7 W SMD 9080 4in1 RGB/WW (mélange de couleurs homogène)
Canaux DMX:	3; 4; 6; 8; 16; 20; 18
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	DMX; stand-alone; commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge; pédale sans fil (facultatif); QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Fixtures disponibles pour:	EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; Light J; EASY SHOW 3; Colorchief
Angle de départ:	16°
Angle de départ (1/2 pic):	16°
Angle de départ (1/10 pic):	32°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Broche TV Ø 28 mm Demi-collier en forme d'oméga
Dimension:	Largeur : 108 cm Profondeur : 6 cm Hauteur : 28 cm
Poids:	9,80 kg
Classification du bruit:	Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit)

EUROLITE Trépied en acier STV-60-WOT EU noir

Charge maximale:	30 kg
Hauteur:	Maximal : 320 cm Minimal : 150 cm
Système d'enregistrement:	Broche TV Ø 28 mm
Type (trépied en général):	Pied à tiroir manuel/lumière
Matériau:	Acier/magnésium
Couleur:	Noir
Dimension de transport:	126 cm x 12 cm x 15 cm
Poids:	5,65 kg

Contenu de la livraison:

1 x EUROLITE Jeu de lumières compact LED KLS-902 Next

1 x Effet lumineux
1 x Mode d'emploi
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
1 x télécommande
1 x Batterie
2 x demi-collier en forme d'oméga
1 x déclaration de conformité
4 x vis moletée
1 x sac

1 x EUROLITE Trépied en acier STV-60-WOT EU noir

1 x trépied
1 x Mode d'emploi