

PSSO Ensemble WISE TWO + 2 x émetteur de poche + 2 x casque 823-832/863-865 MHz

Récepteur radio True Diversity sans licence, 2 x émetteur de poche et 2 x microphone serre-tête incl. GTIN: 4026397685640



Caractéristiques:

- Récepteur radio professionnel multifréquence avec technique True Diversity pour une utilisation sur scène
- Des composants de haute qualité et des caractéristiques bien pensées garantissent des performances optimales et une grande fiabilité
- Convient aux grandes installations multicanaux
- 45 canaux présélectionnés dans 5 groupes de canaux
- ISync 2,4 GHz – synchronisation et surveillance confortables en temps réel
- Réglage automatique de la fréquence
- La technologie d'accord silencieux à fréquence pilote supprime les interférences RF sans fil
- Jogdial multifonctionnel pour le guidage par menu
- La fonction de verrouillage empêche toute modification accidentelle des paramètres
- Commutation Mic/Line
- 2 antennes amovibles (BNC) permettent la combinaison avec un séparateur d'antenne externe
- 2 récepteurs peuvent être alimentés par un seul bloc d'alimentation
- (19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
- A une portée de jusqu'à 60m par visibilité
- UHF 823-832 MHz sans inscription et sans frais dans une grande partie de l'Europe
- UHF 863-865 MHz sans inscription et sans frais en Europe
- Jusqu'à 26 émetteurs dans 3 bandes peuvent être exploitées en parallèle sans interférences
- Multicolore Écran LCD
- Firmware pouvant être mis à jour
- Pour des domaines d'application tels que: Usage portable; scène; Théâtre; bailleur; centres sportifs/centres de fitness; Concerts/salles
- <p>PSSO Émetteur de poche WISE 823-832/863-865 MHz
- **Émetteur de poche à émetteur multifréquence PLL**
- ISync 2,4 GHz – synchronisation et surveillance confortables en temps réel

Logistique

EAN / GTIN: 4026397685640
Poids: 3,50 kg
Longueur: 0.61 m
Largeur: 0.31 m
Hauteur: 0.42 m

- Nom d'utilisateur et couleur d'affichage éditables
- Puissance de sortie RF commutable
- Niveau de gain réglable
- La fonction de verrouillage empêche toute modification accidentelle des paramètres
- Possibilité de fonctionnement sur batterie/piles
- A une portée de jusqu'à 60m par visibilité
- UHF 823-832 MHz sans inscription et sans frais dans une grande partie de l'Europe
- UHF 863-865 MHz sans inscription et sans frais en Europe
- Multicolore Écran LCD
- <p>PSSO Microphone serre-tête WISE pour émetteur de poche
- **Microphone serre-tête pour émetteur de poche WISE**
- Caractéristique directionnelle: Omnidirectionnel

Données techniques:

Poids:	3,32 kg
--------	---------

PSSO Récepteur True Diversity WISE TWO 2 canaux 823-832/863-865 MHz

Type:	Récepteur
Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz 12-15V CC 1500 mA
Puissance totale de raccordement:	8 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via fiche creuse (M) version encastrable câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison) Tramite
Nombre de canaux:	2
Plage de fréquence:	50 - 20000 Hz
Rapport signal/bruit:	>96 dB
Distorsion harmonique:	<0,1 % avec 1 kHz
Gain:	Microphone -32 dB jusqu'à +4 dB Sortie: -32 dB jusqu'à +4 dB
Portée:	Jusqu'à 60m par visibilité
Bande de fréquences:	UHF 823-832 MHz; UHF 863-865 MHz
Diversity:	True Diversity
Fonctionnement parallèle:	Max. 26 Émetteur in 3 bandes
Modulation:	FM
Sélection de la fréquence:	45 fréquence commutable En 5 groupes Fréquence scannable automatiquement
Type d'écran:	Multicolore Écran LCD
Éléments de commande:	Interrupteur d'alimentation, Commutateur Groundlift, Menu, Encodeur
Connexions:	Antenne via 2 x BNC (F) 12-15 V Antenne via 1 x SMA (F) version encastrable Sortie: Mic/Line via 2 x XLR 3 broches Sortie: Mic/Line via 2 x Prise jack 6,3 mm (mono) version encastrable Sortie: pour montage en cascade via 2 x BNC (F)

Canaux:	Canal de microphone: 2 x Mono avec interrupteur Mic-Line via XLR ou câble jack
Commutateur:	Commutateur Low-Cut
Matériau:	Métal
Couleur:	Noir
PC connect:	, Firmware pouvant être mis à jour
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
Dimension:	Largeur : 48 cm Profondeur : 27 cm Hauteur : 4,3 cm
Poids:	2,91 kg

PSSO Émetteur de poche WISE 823-832/863-865 MHz

Type:	Émetteur de poche
Alimentation électrique:	3V CC
Branchement électrique:	Pile/batterie Tramite
Batterie:	2 x Mignon (AA) (non incluse dans la livraison)
Plage de fréquence:	50 - 18000 Hz
Gain:	-32 dB jusqu'à +4 dB
Portée:	Jusqu'à 60m par visibilité
Bande de fréquences:	UHF 823-832 MHz; UHF 863-865 MHz
Puissance de sortie RF:	50 mW (HI); 10 mW (LO)
Modulation:	FM
Sélection de la fréquence:	Fréquence commutable
Type d'écran:	Multicolore Écran LCD
Éléments de commande:	Menu, Touches de navigation
Connexions:	Microphone via 1 x mini XLR (M) 3 broches version encastrable 5 V
Code couleur:	Indicateur de couleur et nom modifiable
Commutateur:	Commutateur marche/arrêt; commutateur muet
Matériau:	Aluminium
Couleur:	Gris
Dimension:	Largeur : 7 cm Profondeur : 3 cm Hauteur : 13 cm
Poids:	0,19 kg

PSSO Microphone serre-tête WISE pour émetteur de poche

Type:	Microphone serre-tête
Alimentation électrique:	2-10V CC
Longueur du câble:	1,5 m
Type de micro:	Électret
Caractéristique directionnelle:	Omnidirectionnel

Plage de fréquence:	100 - 20000 Hz
Rapport signal/bruit:	>58 dB
Sensibilité:	-45 dB
Impédance:	1 kOhm 1000 Ohm
Connexions:	Mini XLR (F) 3 broches
Matériau:	Métal
Couleur:	Couleur chair
Dimension:	Diamètre : Ø 0,35 cm
Poids:	0,02 kg

Contenu de la livraison:

1 x PSSO Récepteur True Diversity WISE TWO 2 canaux 823-832/863-865 MHz

1 x récepteur
 1 x bloc d'alimentation externe
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
 3 x Antenne
 2 x Câble BNC
 1 x câble jack
 1 x câble adaptateur
 4 x pied
 2 x Support
 2 x protection contre le vent
 1 x Mode d'emploi
 1 x déclaration de conformité
 4 x Batterie

2 x PSSO Émetteur de poche WISE 823-832/863-865 MHz

1 x Émetteur
 2 x Antenne
 1 x Mode d'emploi
 1 x déclaration de conformité

2 x PSSO Microphone serre-tête WISE pour émetteur de poche

1 x microphone
 1 x protection contre le vent
 1 x Clip de fixation