

EUROLITE Distributeur de courant SB-1100
Distributeur de courant 32 A pratique dans un boîtier 483 mm (19")

Réf. : 30248375
GTIN: 4026397521634



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Specially designed for larger distribution needs
- With M6 earthing screw in order to ground a rigg if necessary
- (19") 48,3 cm installation en rack 3 HE
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Logistique

EAN / GTIN: 4026397521634
Poids: 6,55 kg
Longueur: 0.51 m
Largeur: 0.36 m
Hauteur: 0.21 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	380-400 V CA, 50 Hz
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation et CEE 32 A 5 broches Tramite
Sortie de courant:	1 x CEE 32 A 5 broches (F) version encastrable Bypass 6 x contact de protection (F), version encastrable avec couvercle rabattable sécurisé 2 x CEE 16 A 5 broches (F) version encastrable sécurisé
Protection:	1 x disjoncteur différentiel (FI) 40A/0,03A 4-pol 2 x coupe-circuit automatique C 16A 3-pol 3 x coupe-circuit automatique C 16A 1-pol
Affichage du statut de phase:	3
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 3 HE

Dimension:	Largeur : 48,3 cm
	Profondeur : 29,5 cm
	Hauteur : 13,35 cm
Poids:	6,05 kg

Contenu de la livraison:

1 x Appareil
1 x Mode d'emploi