

EUROLITE Spot AKKU Mini UP-4 QCL

Petit Uplight à batterie, LED RGBW et télécommande infrarouge

Réf. : 41700610

GTIN: 4026397695687



Caractéristiques:

- Boîtier en plastique robuste
- Sans fil, flexible et polyvalent
- Durée de fonctionnement jusqu'à 9h en fonction du programme utilisé
- Chargement automatique intégré et affichage de l'état
- 4 LED 4 W 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; mélange de couleurs en continu
- Effet stroboscope
- Choix de couleur direct pour 10 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via commande de la musique via microphone; stand-alone; Télécommande infrarouge
- Exempt de scintillements
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Fonctionnement silencieux

Logistique

EAN / GTIN: 4026397695687

Poids: 0,91 kg

Longueur: 0.18 m

Largeur: 0.14 m

Hauteur: 0.11 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz
12,6V 1500 mA

Puissance totale de raccordement: Max. 30 W

Classe de protection: SK III

Branchement électrique: Pile/batterie

	Tramite Alimentation électrique via fiche creuse (M) version encastrable Tramite
Type de batterie:	3 x 3,7 V, 2550 mAh, 9,44 Wh
Batterie:	Durée de fonctionnement jusqu'à 9h en fonction du programme utilisé Durée de charge 2h
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	4 x 4 W 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	1 - 20 Hz
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Commande de la musique via microphone; stand- alone; Télécommande infrarouge
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ (1/2 pic):	18°
Angle de départ (1/10 pic):	39°
Couleur du boîtier:	Noir
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Longueur : 10 cm Largeur : 10 cm Hauteur : 8 cm
Poids:	0,81 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Batterie:	1 x Pile bouton CR2025

Contenu de la livraison:

1 x Appareil
1 x Mode d'emploi
1 x bloc d'alimentation externe
1 x télécommande