

EUROLITE Confetti Shot DMX

Canon électrique à contrôle DMX pour confettis et serpents

Réf. : 51707830

GTIN: 4026397720730



Prix de catalogue: 260.61 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Le shooter électrique peut être utilisé pour des charges de confettis ou de streamers
- Convient à la charge électrique de 50 et 80 cm de longueur
- L'angle de tir peut être réglé en continu
- Utilisable dans le mode CH DMX 1
- Commandé via DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; scène; Théâtre; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Debout

Logistique

EAN / GTIN: 4026397720730  
Poids: 2,85 kg  
Longueur: 0.14 m  
Largeur: 0.21 m  
Hauteur: 0.25 m

Données techniques:

|                                   |                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 230 V AC, 50 Hz                                                                                                                    |
| Puissance totale de raccordement: | 100 W                                                                                                                              |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable<br>câble d'alimentation à prise contact de protection<br><br>Tramite |
| Sortie de courant:                | 1 x P-Con (gris), version encastrable<br>1 x raccords spéciaux version encastrable                                                 |
| Canaux DMX:                       | 1                                                                                                                                  |
| Entrée DMX:                       | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable                                                                                          |

|                          |                                                                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sortie DMX:              | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable                                                                                    |
| Commande:                | DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif) |
| Couleur du boîtier:      | Noir                                                                                                                         |
| Activation:              | Électrique                                                                                                                   |
| Type d'écran:            | Écran LED 7 segments 4 chiffres                                                                                              |
| Dimension:               | Largeur : 27 cm<br>Profondeur : 33 cm<br>Hauteur : 16 cm                                                                     |
| Poids:                   | 2,65 kg                                                                                                                      |
| Classification du bruit: | Classe 3 (bruits clairement perceptibles)                                                                                    |

## Contenu de la livraison:

1 x Appareil  
1 x Mode d'emploi  
1 x Câble secteur/câble d'alimentation