

EUROLITE Confetti Shot DMX

Canon électrique à contrôle DMX pour confettis et serpentins

Réf. : 51707830

GTIN: 4026397720730



Caractéristiques:

- Le shooter électrique peut être utilisé pour des charges de confettis ou de streamers
- Convient à la charge électrique de 50 et 80 cm de longueur
- L'angle de tir peut être réglé en continu
- Utilisable dans le mode CH DMX 1
- Commandé via DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; scène; Théâtre; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Debout

Logistique

EAN / GTIN: 4026397720730

Poids: 2,85 kg

Longueur: 0.14 m

Largeur: 0.21 m

Hauteur: 0.25 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	100 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Sortie de courant:	1 x P-Con (gris), version encastrable 1 x raccords spéciaux version encastrable
Canaux DMX:	1
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable

Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Commande:	DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Couleur du boîtier:	Noir
Activation:	Électrique
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Largeur : 27 cm Profondeur : 33 cm Hauteur : 16 cm
Poids:	2,65 kg
Classification du bruit:	Classe 3 (bruits clairement perceptibles)

Contenu de la livraison:

1 x Appareil
1 x Mode d'emploi
1 x Câble secteur/câble d'alimentation