

EUROLITE Projecteur de logo LED LP-30

Réf. : 51799329

Projecteur de logo LED, LED 30 W, stroboscope, gradateur et rotation de gobo, télécommande infrarouge GTIN: 4026397670394



Prix de catalogue: 296.31 €

TVA 19% incl.

Description:

LED logo projector with 30 W LED incl. IR remote control

Use the EUROLITE LED LP-30 to advertise your booth with your company logo projected on the ceiling or throw a Christmas motif directly from your shop window onto the street to attract the full attention of passers-by.

The LP-30 logo projector is completely silent as it is equipped with convection cooling. The sharp and flicker-free projection is made possible by the powerful, cool white 30-watt COB LED.

Different gobos can be easily changed and inserted. Switch conveniently between static or rotating gobos and control the rotation speed and direction according to your needs. A gobo with "bubbles" motif is included in the delivery.

The logo projector also features a dimmer, pre-programmed macros and a variable speed strobe effect with a random generator.

You can control the projector either via DMX, master/slave or with the included infrared remote control. The logo projector is also compatible with QuickDMX - the wireless DMX system from Eurolite. The P-Con mains connection allows you to operate up to eight devices in series.

You can address and set the LP-30 via the control board with LCD display.

Caractéristiques:

- Un gobo, motif « Bubbles », est fourni
- Projection nette
- 1 LED 30 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)

Logistique

EAN / GTIN: 4026397670394

Poids: 3,75 kg

Longueur: 0.31 m

Largeur: 0.21 m

Hauteur: 0.31 m

- Roue de gobo à gobos rotatifs; mise au point manuelle; zoom manuel; Roue de gobo à gobos statiques
- Dimmer électronique; macros couleurs réglable
- Effet gobo; effet stroboscope
- Utilisable dans le mode CH DMX 2; 3; 4
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via DMX; Télécommande infrarouge; stand-alone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 11° - 16°
- Avec Double étrier
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; décoration; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels; Publicité/vitrine
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied
- Fonctionnement silencieux
- gobos**
- Gobos interchangeables

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	35 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 30 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
Équipement:	Roue de gobo à gobos rotatifs; mise au point manuelle; zoom manuel; Roue de gobo à gobos statiques
Canaux DMX:	2; 3; 4
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	DMX; Télécommande infrarouge; stand-alone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Fixtures disponibles pour:	Light Captain; Light J
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	11° - 16°
Angle de départ (1/2 pic):	11 - 16°
Angle de départ (1/10 pic):	11 - 16°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Double étrier
Matériau:	Aluminium
Dimension:	Longueur : 25,2 cm Largeur : 12 cm Hauteur : 24,8 cm
Poids:	3,34 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)

Diamètre des trous de fixation:	2 x Ø10mm
Matériau:	Métal, 2,5 mm
Longueur du câble:	Env. 1,2 m
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse intégré
Gobos:	Diamètre externe 27mm Diamètre de l'image 18mm Gobos interchangeables

Contenu de la livraison:

1 x Appareil
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
 1 x télécommande
 1 x Batterie
 1 x gobos
 1 x Mode d'emploi