

FUTURELIGHT WDS-CRMX Duo TX Wireless DMX Transceiver

Système sans fil DMX (2,4 Ghz) — deux émetteurs-récepteurs et une unité sans fil CRMX, boîtier 19"

Réf. : 51834038

GTIN: 4026397726725



Caractéristiques:

- Émetteur-récepteur, utilisable comme émetteur et récepteur
- Le saut de fréquence adaptatif permet un fonctionnement sans interférence dans la bande des 2,4 GHz
- Peut recevoir et traiter jusqu'à 1024 canaux DMX
- Peut envoyer jusqu'à 1024 canaux DMX
- Indicateur de fonction LED multicolore
- (19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
- Commandé via CRMX by LumenRadio; W-DMX by Wireless Solution
- A une portée de jusqu'à 600m par visibilité
- Jusqu'à 10 émetteurs peuvent être exploitées en parallèle sans interférences
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils

Logistique

EAN / GTIN: 4026397726725
Poids: 1,80 kg
Longueur: 0.50 m
Largeur: 0.25 m
Hauteur: 0.10 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	3 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable

Fusible:	T 1 A fusible en service à changer
Canaux DMX:	Entrée 1024 Sortie 1024
Entrée DMX:	2 x XLR (M) 3 broches version encastrable 2 x XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	2 x XLR (F) 3 broches version encastrable 2 x XLR (F) 5 broches version encastrée
Commande:	CRMX by LumenRadio; W-DMX by Wireless Solution
Portée:	Jusqu'à 600m par visibilité
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Fonctionnement parallèle:	Max. 10 Émetteur
Gain d'antenne:	3 dBi
Modulation:	GFSK
État LED:	DMX, Indicateur de niveau, power
Couleur:	Noir
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
Dimension:	Longueur : 48,3 cm Profondeur : 14,0 cm Hauteur : 44 cm
Poids:	1,33 kg

Contenu de la livraison:

1 x Appareil
 1 x Mode d'emploi
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
 1 x déclaration de conformité