

EUROLITE TOUCH-512 Standalone Player

DMX wall controller with multi-function touchpad and software, 512 channels

Réf. : 51860151

GTIN: 4026397717693



Prix de catalogue: 296.31 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Lecteur autonome plat à montage mural pour le contrôle DMX d'effets de lumière sans ordinateur
- Contrôlez tout appareil compatible DMX et chargez des spectacles dans la mémoire interne du lecteur
- Peut envoyer jusqu'à 512 canaux DMX
- Horloge en temps réel pour déclencher la scène (jour, semaine, mois, année)
- Restauration automatique des scènes en cas de panne de courant
- Possibilité de montage en série pour un fonctionnement master/slave de 32 lecteurs
- Programmables 40 scènes/chases
- Commandé via DMX; fonction maître/esclave; commande de la musique; Wi-light 2 App
- Connecté à Pro DMX 2
Firmware pouvant être mis à jour
- Montage encastré
- Compatible avec Win 7, Win 10, Linux, OS X 10,13 ou mieux
- Pour des domaines d'application tels que: Restaurants, bars et hôtels; Agencement de salons et magasin; installation

Logistique

EAN / GTIN: 4026397717693

Poids: 0,29 kg

Longueur: 0.17 m

Largeur: 0.14 m

Hauteur: 0.04 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 9-24V CC 100 mA

Classe de protection: SK III

Branchement électrique: Via borne à visser
Tramite

Programmes: Programmables 40 scènes/chases

Canaux DMX:	Sortie 512
Commande:	DMX; fonction maître/esclave; commande de la musique; Wi-light 2 App
Connexions:	Sortie: borne enfichable à vis RJ-45 (F) version encastrable
Appareils de stockage appropriés:	Carte mémoire microSD
Port USB:	Type C
Matériau:	Verre; Plastique
Couleur:	Noir
PC connect:	Pro DMX 2, Firmware pouvant être mis à jour
Conception du boîtier:	Montage encastré
Dimension:	Largeur : 9,8 cm Profondeur : 1,3 cm Hauteur : 14,4 cm
Poids:	0,23 kg
Système d'exploitation:	Win 7, Win 10, Linux, OS X 10,13 ou mieux

Contenu de la livraison:

1 x Appareil
 1 x Câble USB
 1 x borne enfichable à vis
 1 x tournevis