

EUROLITE Lecteur autonome LED SAP-1024 Slim

Lecteur autonome à logiciel de commande DMX PC Control 1024

Réf. : 51860158

GTIN: 4026397644234



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Lecteur autonome plat à montage mural pour le contrôle DMX d'effets de lumière sans ordinateur
- Contrôlez tout appareil compatible DMX et chargez des spectacles dans la mémoire interne du lecteur
- Le logiciel est la solution la plus conviviale et la plus abordable pour le contrôle DMX
- Borniers à vis cachés pour le câblage
- 4 Mo de mémoire interne (capacité minimale : 4 000 pas/512 canaux)
- 8 boutons de déclenchement à LED, rétroéclairés en bleu
- Sélection de scènes via les touches Next et Previous
- Réglage de la vitesse et du gradateur pour chaque scène en mode autonome
- Horloge en temps réel pour déclencher la scène (jour, semaine, mois, année)
- Possibilité de montage en série pour un fonctionnement master/slave de 16 lecteurs
- Restauration automatique des scènes en cas de panne de courant
- 15 déclencheurs à contact externe (4 fils par multiplex)
- Peut envoyer jusqu'à 1024 canaux DMX
- Commandé via DMX; fonction maître/esclave
- L'appareil peut être connecté au PC via USB, Connecté à LED PC-Control 512
- Montage encastré
- Compatible avec Linux, Win Vista, Win 7, Win 10, OS X 10,6 ou mieux
- Pour des domaines d'application tels que: Scène

Logistique

EAN / GTIN: 4026397644234

Poids: 0,36 kg

Longueur: 0.20 m

Largeur: 0.14 m

Hauteur: 0.06 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 9-24V
Ou

	5V CC 500 mA
Classe de protection:	SK III
Branchement électrique:	Alimentation électrique via mini-USB (F) version encastrable câble d'alimentation pour raccordement au réseau USB A (inclus dans la livraison)
	Tramite
Canaux DMX:	Sortie 1024
Commande:	DMX; fonction maître/esclave
Port USB:	USB 2.0, type mini-USB (F) version encastrable
Couleur:	Noir
PC connect:	LED PC-Control 512 via USB
Conception du boîtier:	Montage encastré
Dimension:	Largeur : 11 cm Profondeur : 12,7 cm Hauteur : 1,9 cm
Poids:	0,25 kg
Système d'exploitation:	Linux, Win Vista, Win 7, Win 10, OS X 10,6 ou mieux

Contenu de la livraison: