

EUROLITE LED D-2000, effet de faisceau

Derby extrêmement lumineux, 5 x LED 10 W R,V,B,A,B

Réf. : 51918317

GTIN: 4026397658149



Description:

The LED D-2000 Beam Effect by Eurolite comes equipped with 5 high-performance 10-watt LEDs in the colors red, green, blue, amber and white creating dynamic strobe and derby effects.

The LED D-2000 works with 3 preset programs. In the automatic mode, the preset light programs are played fully automatically without any further adjustments on your part. Alternatively, you can choose the sound-controlled mode via the built-in microphone with adjustable sensitivity. You can also operate multiple devices in sync using the master/slave mode.

Apart from the preset programs, the LED D-2000 can also be controlled via 5 or 9 DMX channels. For the addressing and settings (such as the color selection for 15 mixed colors, color changes, fade effects or dimmer effects) you can either use the 4-digit LED display and operating buttons on the rear of the device or the supplied IR remote control.

What is more, the LED D-2000 is compatible with QuickDMX, the wireless DMX system by Eurolite. A phantom-powered USB port for a wireless transmission of the DMX signal through a QuickDMX receiver can be found on the rear of the device.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397658149

Poids: 3,15 kg

Longueur: 0.34 m

Largeur: 0.32 m

Hauteur: 0.21 m

Caractéristiques:

- Lentilles de précision remplissent la pièce d'innombrables rayons multicolores
- 5 LED 10 W high-power R/G/B/W/A
- Changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique; vitesse de rotation en continu
- Effet stroboscope
- 3 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 15 couleurs prédéfinies

- Utilisable dans le mode CH DMX 5; 9
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge; fonction maître/esclave; W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 70°
- Avec Étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	60 W
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	5 x 10 W high-power R/G/B/W/A
Fréquence du flash:	0,3 - 22 Hz
Canaux DMX:	5; 9
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	1 x ventilateur
Commande:	Stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge; fonction maître/esclave; W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Fixtures disponibles pour:	Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	2900 Hz
Angle de départ:	70°
Angle de départ (1/2 pic):	70°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Matériau:	Métal, 1 mm
Dimension:	Longueur : 29,0 cm Largeur : 28,5 cm Hauteur : 20,0 cm
Poids:	2,70 kg
Classification du bruit:	Classe 3 (bruits clairement perceptibles)
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø11mm
Matériau:	Métal, 2 mm
Conception du câble:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Longueur du câble:	Env. 1,2 m

Contenu de la livraison:

- 1 x Effet lumineux
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x télécommande
- 1 x Batterie
- 1 x Mode d'emploi