

## EUROLITE LED Flash Flower

Effet très lumineux à 3 prismes tournants et stroboscope intégré

Réf. : 51918590

GTIN: 4026397604450



### Description:

High LED power in bright colors

The LED Flash Flower by Eurolite produces impressive, room-filling flower effects in home party rooms, smaller clubs and more.

Three rotating prisms as well as three 30-watt COB LEDs (RGBW) and 132 SMD LEDs (RGB) generate flicker-free color mixtures, chases and strobe effects that (when operated in sound-controlled mode) change their direction with each bass beat. The sensitivity of the integrated microphone can be adjusted using the rotary control.

Alternatively, you can also choose the automatic or DMX mode for operation and use the master/slave function to make multiple devices work in sync.

The sturdy all-metal enclosure provides 3-pin DMX connectors as well as an IEC main input and a feed-through output for daisy-chaining up to 8 units.

### Caractéristiques:

- Light effect with three 30 W COB LEDs (RGBW), rotating 8-facet prisms and 132 SMD LEDs (RGB)
- Rotation direction and speed of the prisms adjustable
- SMD LEDs (RGB) with strobe and chasing effects
- Stepless color blend, color change, preset colors, dimmer and strobe effect
- 132 LED SMD 5050 3in1 RGB (mélange de couleurs homogène)
- 3 LED 30 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBW
- Prisme
- Effet rayons; Effet Flower; effet stroboscope

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397604450

Poids: 5,00 kg

Longueur: 0.29 m

Largeur: 0.29 m

Hauteur: 0.26 m

- Utilisable dans le mode CH DMX 10; 15; 23
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave
- Exempt de scintillements
- Avec Étrier

## Données techniques:

|                                   |                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                                                                  |
| Puissance totale de raccordement: | 170 W                                                                                                                                                                   |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via appareils froids (M)<br>version encastrable câble d'alimentation à prise<br>contact de protection (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite |
| Sortie de courant:                | 1 x appareils froids (F) version encastrable                                                                                                                            |
| Type de lampe:                    | Lampe LED                                                                                                                                                               |
| Type de LED:                      | 132 x SMD 5050 3in1 RGB (mélange de couleurs<br>homogène)<br><br>3 x 30 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBW                                                                 |
| Fréquence du flash:               | 0 - 23 Hz                                                                                                                                                               |
| Équipement:                       | Prisme                                                                                                                                                                  |
| Canaux DMX:                       | 10; 15; 23                                                                                                                                                              |
| Entrée DMX:                       | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable                                                                                                                               |
| Sortie DMX:                       | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable                                                                                                                               |
| Commande:                         | Stand-alone; DMX; commande de la musique via<br>microphone; fonction maître/esclave                                                                                     |
| Fixtures disponibles pour:        | Light J; LED PC-Control 512; Light Captain                                                                                                                              |
| Projection:                       | Exempt de scintillements                                                                                                                                                |
| Couleur du boîtier:               | Noir                                                                                                                                                                    |
| Système d'enregistrement:         | Étrier                                                                                                                                                                  |
| Dimension:                        | Largeur : 30,5 cm<br>Profondeur : 17 cm<br>Hauteur : 29 cm                                                                                                              |
| Poids:                            | 4,41 kg                                                                                                                                                                 |
| Classification du bruit:          | Classe 3 (bruits clairement perceptibles)                                                                                                                               |

## Contenu de la livraison:

- 1 x Effet lumineux
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation