

EUROLITE FD-36+1 DMX Dimmer Panel

Contrôleur DMX simple pour 36 canaux, master fader

Réf. : 70063835
GTIN: 4026397749991



Prix de catalogue: 117.81 €
TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Contrôleur DMX simple pour une commande aisée d'appareils à effets lumineux avec interface DMX512 (par ex. projecteurs et gradateurs)
- Facile à connecter et à utiliser sans programmation complexe
- 12 faders de canaux pour le réglage de la valeur DMX en 3 groupes
- 1 fader principal
- Conception compacte
- Peut envoyer jusqu'à 36 canaux DMX
- Boîtier du pupitre
- Possibilité de fonctionnement sur batterie/piles

Logistique

EAN / GTIN: 4026397749991
Poids: 1,83 kg
Longueur: 0.37 m
Largeur: 0.21 m
Hauteur: 0.10 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz 5V CC 75 mA Ou 9V CC 75 mA
Puissance totale de raccordement:	< 1 W
Classe de protection:	SK III
Branchement électrique:	Alimentation électrique via USB C (W) version encastrable câble d'alimentation pour raccordement au réseau USB A ci-joint Tramite

Batterie:	1 x 9,0 V E-Block 6LR61 alcalin au manganèse (non incluse dans la livraison)
Canaux DMX:	Sortie 36
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Commande:	DMX; QuickDMX
Couleur du boîtier:	Noir mat
Type d'écran:	2 x Écran LED 7 segments 3 chiffres
Matériau:	Métal, verni
Conception du boîtier:	Boîtier du pupitre
Dimension:	Longueur : 34 cm Largeur : 14 cm Hauteur : 6 cm
Poids:	1,55 kg

Contenu de la livraison:

1 x Contrôleur
 1 x Mode d'emploi
 1 x bloc d'alimentation externe
 1 x Câble USB