

## EUROLITE Émetteur/Récepteur USB QuickDMX

Mini émetteur-récepteur DMX sans fil, 2,4 GHz, alimentation fantôme

Réf. : 70064704

GTIN: 4026397642131



**Prix de catalogue: 59.38 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Connecteur USB facile à utiliser avec antenne pivotante
- Avec le DMX sans fil, le câblage coûteux entre le contrôleur DMX et les appareils commandés par DMX dans les installations d'éclairage est supprimé
- Grâce à la modulation GFSK avec 78 canaux, fonctionnement sans interférences même à côté d'autres émetteurs-récepteurs QuickDMX et d'autres appareils sans fil dans la bande des 2,4 GHz (comme par exemple Wi-Fi et Bluetooth)
- Indicateur de fonction LED
- Émetteur-récepteur, utilisable comme émetteur et récepteur
- Nécessite une alimentation fantôme 5 V pour fonctionner
- Peut recevoir et traiter jusqu'à 512 canaux DMX
- Peut envoyer jusqu'à 512 canaux DMX
- Commandé via DMX; QuickDMX; plug and play
- A une portée de jusqu'à 400m par visibilité
- Jusqu'à 6 émetteurs peuvent être exploitées en parallèle sans interférences

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397642131

Poids: 0,04 kg

Longueur: 0.11 m

Largeur: 0.08 m

Hauteur: 0.03 m

### Données techniques:

|                          |                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique: | 5V CC                                                            |
| Branchement électrique:  | Alimentation électrique via USB A (M) version montage en surface |
|                          | Tramite                                                          |
| Canaux DMX:              | Entrée 512                                                       |
|                          | Sortie 512                                                       |

|                           |                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Sortie DMX:               | 1 x USB, type A                                           |
| Commande:                 | DMX; QuickDMX; plug and play                              |
| Portée:                   | Jusqu'à 400m par visibilité                               |
| Fréquence porteuse:       | 2,4 GHz                                                   |
| Fonctionnement parallèle: | Max. 6 Émetteur                                           |
| Puissance de sortie RF:   | 19 dBm                                                    |
| Modulation:               | GFSK                                                      |
| Couleur:                  | Noir                                                      |
| Dimension:                | Largeur : 8,6 cm<br>Profondeur : 4 cm<br>Hauteur : 1,1 cm |
| Poids:                    | 0,01 kg                                                   |

### Contenu de la livraison:

1 x Appareil  
1 x Mode d'emploi  
1 x déclaration de conformité