

EUROLITE AF-180 Stage Fan DMX

Machine à vent DMX puissante, angle réglable

Réf. : 80208075

GTIN: 4026397719154



Caractéristiques:

- Convient entre autres pour l'utilisation avec des machines à brouillard, à neige et à bulles de savon
- Volume d'éjection réglable
- Angle de sortie d'air modifiable
- Montage rapide des traverses grâce à l'étrier Omega avec connecteurs QUICK-LOCK
- Boîtier solide métallique
- Utilisable dans le mode CH DMX 1
- Commandé via stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Monochrome Écran LCD
- Poignée de transport robuste
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; scène; Théâtre; vidéo et photographie
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

Logistique

EAN / GTIN: 4026397719154

Poids: 13,50 kg

Longueur: 0.52 m

Largeur: 0.44 m

Hauteur: 0.43 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

Puissance totale de raccordement: 180 W

Classe de protection: SK I

Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection
	Tramite
Sortie de courant:	1 x P-Con (gris), version encastrable
Vitesse de rotation:	880 tr/min - 2650 tr/min
Flux d'air maximal:	3300 m³/h
Canaux DMX:	1
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable 1 x XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable 1 x XLR (F) 5 broches version encastrée
Commande:	Stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Couleur du boîtier:	Noir
Type d'écran:	Monochrome Écran LCD
Port USB:	Type A
Poignée de transport:	1 Pièce
Dimension:	Longueur : 44 cm Largeur : 25 cm Hauteur : 48,5 cm
Poids:	11,65 kg
Classification du bruit:	Classe 3 (bruits clairement perceptibles)

Contenu de la livraison:

1 x Appareil
 1 x Mode d'emploi
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
 2 x demi-collier en forme d'oméga