

OMNITRONIC Amplificateur de mixage PA CPE-60P

Réf. : 80709606

Amplificateur mélangeur (système de sonorisation), lecteur audio et télécommande infrarouge, Bluetooth, 60 W RMS



Caractéristiques:

- Emplacement pour carte SD et port USB
- Tuner FM avec balayage automatique
- 3 entrées microphone avec réglages de volume séparés
- Mic 1 avec alimentation fantôme et fonction Priority
- Mic 2 et 3 commutable Mic/Line
- 2 entrées ligne avec commandes de volume séparées
- 1 sortie ligne
- Réglage des basses, des aigus et du master pour le signal de sortie
- Affichage du niveau par 4 LED
- Fonctionnement sur secteur et sur courant de secours 24 V
- 2 HE
- Commandé via Bluetooth; Télécommande infrarouge
- Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Boîtier du pupitre
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; Restaurants, bars et hôtels; centres sportifs/centres de fitness

Logistique

EAN / GTIN: 4026397683134

Poids: 3,57 kg

Longueur: 0.35 m

Largeur: 0.27 m

Hauteur: 0.14 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz
Ou
24V

Puissance totale de raccordement: 120 W

Puissance de sortie:	60 W RMS
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Impédance:	4 Ohm; 8 Ohm; 16 Ohm; technologie PA 100 V; Technologie PA 70V
Commande:	Bluetooth; Télécommande infrarouge
Lecteur audio:	USB + SD + Bluetooth + radio FM
Commutation:	Class D
Type d'écran:	Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres
Circuit de protection:	Surcharge; Court-circuit; Limiteur; surchauffe
Connexions:	Entrée: microphone via 1 x XLR 3 broches Entrée: Mic/Line via 2 x Prise jack 6,3 mm (stéréo) version encastrable Entrée: Line via 2 x RCA stéréo Sortie: Line via 1 x RCA stéréo 0,774 V Sortie: Enceinte via borne à visser
Égaliseur:	Master: 1 x régulateur 2 bandes
Format de la musique:	MP3
Conception du boîtier:	2 HE Boîtier du pupitre
Dimension:	Largeur : 30,3 cm Profondeur : 22 cm Hauteur : 9,1 cm
Poids:	3,28 kg
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré

Contenu de la livraison:

1 x Amplificateur
 1 x Mode d'emploi
 1 x déclaration de conformité
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
 1 x Antenne
 1 x télécommande
 1 x Batterie