

## OMNITRONIC Régulateur de volume HP PA, 45 W mono blanc

Contrôle de volume incrusté, relais prioritaire 24 V

Réf. : 80711005

GTIN: 4026397260342



### Caractéristiques:

- Transformateur audio pour la technique de transmission 100 V
- Atténuation en 11 niveaux
- Panneau avant et bouton en plastique blanc
- Raccord à visser
- Montage encastré
- Boîtier en saillie (facultatif)

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397260342

Poids: 0,28 kg

Longueur: 0.09 m

Largeur: 0.09 m

Hauteur: 0.09 m

### Données techniques:

|                        |                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------|
| Relais prioritaire:    | 24 V                                                |
| Capacité de charge:    | Nominale: 45W RMS                                   |
| Plage de fréquence:    | 50 - 18000 Hz                                       |
| Entrée et sortie:      | Mono                                                |
| Connexions:            | Borne enfichable à vis                              |
| Matériau:              | Plastique                                           |
| Couleur:               | Blanc                                               |
| Conception du boîtier: | Montage encastré<br>Boîtier en saillie (facultatif) |
| Dimension:             | Largeur : 8 cm<br>Profondeur : 6,7 cm               |

Hauteur : 8 cm

Poids:

0,24 kg

---

**Contenu de la livraison:**

---

1 x Appareil  
1 x Mode d'emploi  
4 x vis