

## OMNITRONIC Régulateur de volume HP PA, 5 W mono noir

Contrôle de volume incrusté, relais prioritaire 24 V

Réf. : 80711008

GTIN: 4026397260519



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

- Transformateur audio pour la technique de transmission 100 V
- Atténuation en 11 niveaux
- Panneau avant et bouton en plastique noir
- Raccord à visser
- Montage encastré
- Boîtier en saillie (facultatif)

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397260519

Poids: 0,14 kg

Longueur: 0.09 m

Largeur: 0.09 m

Hauteur: 0.09 m

### Données techniques:

|                        |                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------|
| Relais prioritaire:    | 24 V                                                    |
| Capacité de charge:    | Nominale: 5W RMS                                        |
| Plage de fréquence:    | 50 - 18000 Hz                                           |
| Entrée et sortie:      | Mono                                                    |
| Conception du boîtier: | Montage encastré<br>Boîtier en saillie (facultatif)     |
| Dimension:             | Largeur : 8 cm<br>Profondeur : 6,7 cm<br>Hauteur : 8 cm |
| Poids:                 | 0,10 kg                                                 |

**Contenu de la livraison:**

---