

OMNITRONIC Sélecteur de programme/régulateur de volume HP PA 5 W mono blanc

Contrôle de volume incrusté et sélecteur de programme, relais prioritaire 24 V

GTIN: 4026397260380



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Combinaison d'un sélecteur de programme ELA pour 6 sources de signal et d'un régulateur de volume ELA
- Convient à la technique audio 100 V ou à d'autres signaux
- Panneau avant et boutons en plastique blanc
- Relais de réception obligatoire 24 V intégré
- Atténuation en 11 niveaux
- Raccord à visser
- Montage encastré
- Boîtier en saillie (facultatif)

Logistique

EAN / GTIN: 4026397260380
Poids: 0,26 kg
Longueur: 0.17 m
Largeur: 0.09 m
Hauteur: 0.07 m

Données techniques:

Relais prioritaire:	24 V
Capacité de charge:	Nominale: 5W RMS
Plage de fréquence:	50 - 18000 Hz
Entrée et sortie:	Mono
Conception du boîtier:	Montage encastré Boîtier en saillie (facultatif)
Dimension:	Largeur : 8 cm Profondeur : 6,7 cm Hauteur : 15,4 cm

Poids:0,22 kg

Contenu de la livraison:
