

OMNITRONIC Sélecteur de programme/régulateur de volume HP PA 45 W mono blanc

Contrôle de volume incrusté et sélecteur de programme, relais prioritaire 24 V

GTIN: 4026397260625



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Combination of PA program selector for 6 signal sources and PA volume controller
- Suitable for 100 V audio technique or other signals
- White plastic front panel and knobs
- Built-in 24 V emergency priority relay
- Attenuation in 11 steps
- Flush mounting in customary 60 mm wall sockets
- Surface mounting with optional PA SF housing
- Screw plug connection

Logistique

EAN / GTIN: 4026397260625  
Poids: 0,42 kg  
Longueur: 0.17 m  
Largeur: 0.10 m  
Hauteur: 0.09 m

Données techniques:

|                     |                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|
| Relais prioritaire: | 24 V                                                       |
| Capacité de charge: | Nominale: 45W RMS                                          |
| Plage de fréquence: | 50 - 18000 Hz                                              |
| Entrée et sortie:   | Mono                                                       |
| Dimension:          | Largeur : 8 cm<br>Profondeur : 6,7 cm<br>Hauteur : 15,4 cm |
| Poids:              | 0,37 kg                                                    |

**Contenu de la livraison:**

---