

OMNITRONIC Sélecteur de programme/régulateur de volume HP PA 45 W mono blanc

Contrôle de volume incrusté et sélecteur de programme, relais prioritaire 24 V

mono blanc
GTIN: 4026397260625



Caractéristiques:

- Combination of PA program selector for 6 signal sources and PA volume controller
- Suitable for 100 V audio technique or other signals
- White plastic front panel and knobs
- Built-in 24 V emergency priority relay
- Attenuation in 11 steps
- Flush mounting in customary 60 mm wall sockets
- Surface mounting with optional PA SF housing
- Screw plug connection

Logistique

EAN / GTIN: 4026397260625
Poids: 0,42 kg
Longueur: 0.17 m
Largeur: 0.10 m
Hauteur: 0.09 m

Données techniques:

Relais prioritaire:	24 V
Capacité de charge:	Nominale: 45W RMS
Plage de fréquence:	50 - 18000 Hz
Entrée et sortie:	Mono
Dimension:	Largeur : 8 cm Profondeur : 6,7 cm Hauteur : 15,4 cm
Poids:	0,37 kg

Contenu de la livraison:
