OMNITRONIC Régulateur de volume HP 6 zones mono PA 10 W argent

Réf. : 80711329

GTIN: 4026397262377

Contrôle de volume PA 6 canaux, relais prioritaire 24 V









Prix de catalogue: 76.04 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- 6 transformateurs audio pour la technique de transmission 100 V
- Atténuation en 10 niveaux
- 6 relais de réception obligatoires de 24 V
- Panneau avant en aluminium
- Raccord à visser
- (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE

Logistique

EAN / GTIN: 4026397262377
Poids: 3,60 kg
Longueur: 0.51 m
Largeur: 0.25 m
Hauteur: 0.15 m

Données techniques:

Relais prioritaire:	24 V
Capacité de charge:	Nominale: 6x 10W RMS
Plage de fréquence:	50 - 18000 Hz
Sortie de la zone:	6
Entrée et sortie:	Mono
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 23 cm Hauteur : 8,9 cm
Poids:	3,00 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Contenu de la livraison:

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.