

OMNITRONIC EM-280 Entertainment-Mixer

8-Kanal-Stereo-Mischpult mit 2 regelbaren Zonen-Ausgängen, 19"

Art.-Nr.: 10007097 GTIN: 4026397714340





Listenpreis: 355.81 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- 1 zusätzlicher XLR-Mikrofoneingang mit Pegelregler in Kanal 1
- Nominaler Eingangspegel umschaltbar zwischen +4dBu und -10 dBV
- Signal- und Übersteuerungsanzeigen in jedem Kanal
- 4-stellige Stereo-Pegelanzeigen in beiden Ausgangsbussen
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; Restaurants, Bars und Hotels; Clubs/Tanzschulen

Lieferumfang

1 x Mixer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Cinchkabel

Technische Daten:

Stromversorgung:	115/230 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	15 W
Schutzklasse:	SKI
Stromanschluss:	Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Gerätesicherung:	5 x 20 mm, T 1 A Sicherung auswechselbar
Frequenzbereich:	20 - 20000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>92 dB Line >65 dB Mikrofon

Logistic

EAN / GTIN: 4026397714340

Gewicht: 3,65 kg Länge: 0.50 m Breite: 0.33 m Höhe: 0.11 m

Klirrfaktor:	Line <0,9 % bei 1 kHz
Gain:	Mic/Line 18 dB
Gehäusefarbe:	Schwarz
Steuerelemente:	Groundlift-Schalter
Status LED:	Power, Masterpegelanzeige, Signal, Clip
Anschlüsse:	Eingang: Line über 8 x 6,3-mm-Klinke (sym.) Eingang: Mikrofon über 1 x 3-pol XLR Ausgang: Master über 2 x 6,3-mm-Klinke (sym.) Ausgang: AUX über 1 x 6,3-mm-Klinke (sym.) Ausgang: Kopfhörer über 1 x 6,3 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion Ausgang: Kopfhörer über 1 x 3,5 mm
	Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion
Kanäle:	Eingangskanal: 1 x Mono + Stereo mit Mic-Line Schalter über XLR oder Klinke, Kanalregelung über Drehregler, Pre-Post-Schalter, Gainregler
	Eingangskanal: 7 x Stereo über Klinke, Kanalregelung über Drehregler, Pre-Post- Schalter
	Master-Bus-Eingang: 2 x Stereo über Klinke, Routing Master-Bus-Schalter
	Master-Ausgang: 2 x Mono + Stereo über XLR oder Cinch, Kanalregelung über Drehregler, Stereo-Mono-Schalter
	Master-Bus-Ausgang: 1 x Stereo über Klinke Kopfhörer-Ausgang: 1 x Stereo über Klinke, Kanalregelung über Drehregler, Routing Master- Bus-Schalter
Gehäusebauform:	(19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE
Maße:	Breite: 48,3 cm Tiefe: 28,0 cm Höhe: 4,4 cm
Gewicht:	3,06 kg