

## OMNITRONIC MZD-88 Matrix-Zonen-Verteiler

8-Kanal-Audio-Mischer mit 8 Ausgängen und Matrix

Art.-Nr.: 10304120

GTIN: 4026397308389



### Beschreibung:

Der OMNITRONIC MZD-88 ist ein Audiomischpult mit einer analogen Matrix, das ultra-flexible Konfigurationsmöglichkeiten erlaubt. Er verfügt über 8 Eingänge, die den 8 Ausgängen beliebig zugeordnet werden können. Die Ausgänge des Mixers sind in 4 Gruppen unterteilt. So kann z. B. das Stereo-Ausgangssignal von 4 verschiedenen Eingangsquellen an 4 Beschallungszonen geroutet werden ohne das eine aufwendige Neuverkabelung des MZD-88 zuvor erfolgen muss. Ebenso möglich sind 8 unterschiedliche Ausgangssignale, da jeder Eingang einen eigenen Pegel- und Pan-Regler besitzt. Ideal überall dort, wo Multizonen- oder Multiraum-Lösungen gefordert sind, wie in Themenparks, Konferenzzentren, Schulen oder dergleichen mehr. Übrigens könnte der MZD-88 auch zum Personal-Monitoring genutzt werden.

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397308389

Gewicht: 4,25 kg

Länge: 0.55 m

Breite: 0.26 m

Höhe: 0.13 m

### Features:

- Matrix-Eingangszuordnung: 8 Eingangsquellen können allen 8 Ausgängen frei zugeordnet werden
- Ein- und Ausgänge über symmetrische XLR-Anschlüsse
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; Restaurants, Bars und Hotels; Sportzentren/Fitnessstudios

### Technische Daten:

Stromversorgung: 115/230 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 10,00 W

Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Frequenzbereich:	20 - 20000 Hz
Impedanz:	Eingang: 10 kOhm
Gain:	12 dB
Dynamikbereich:	100 dB
Max. Pegel:	Eingang: +21 dBu
Gehäusebauform:	(19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE
Maße:	Breite: 48,3 cm Tiefe: 19,5 cm Höhe: 8,9 cm
Gewicht:	3,60 kg

### **Lieferumfang:**

- 1 x Gerät
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel