

OMNITRONIC LH-025 3-Kanal-Stereo-Mixer

3-Kanal-Stereo-Mixer, Klinke

Art.-Nr.: 10355025

GTIN: 4026397169058



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Mischt das Signal von 3 Stereosignalen auf 1 Stereoausgang
- 3 Stereo-Klinkeneingänge (R=Mono)
- Separater Pan- und Lautstärkereger je Kanal
- Kopfhörerausgang (Klinke) mit Lautstärkereger
- Masterausgang (Stereo-Klinke) mit Lautstärkereger
- Spannungsversorgung über mitgeliefertes Netzteil

Logistic

EAN / GTIN: 4026397169058

Gewicht: 0,92 kg

Länge: 0,23 m

Breite: 0,14 m

Höhe: 0,09 m

Technische Daten:

| | |
|---------------------------|--|
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert) |
| Frequenzbereich: | 20 - 20000 Hz |
| Geräuschspannungsabstand: | >75 dB |
| Klirrfaktor: | <0,005 % bei 1 kHz |
| Maße: | Breite: 14,3 cm Tiefe: 9,3 cm Höhe: 4,5 cm |
| Gewicht: | 770 g |
| Spannungsversorgung: | 12 V DC, 150 mA |
| Eingangsimpedanz: | 10 kOhm |

| | |
|--------------------------|----------|
| Ausgangsimpedanz: | 100 kOhm |
| Maximaler Eingangspegel: | +30 dB |
| Maximaler Ausgangspegel: | +13 dB |
| Gain: | 27 dB |