

## OMNITRONIC LH-051 Dual-Phantom-Speiseadapter

Phantomspeisung für 2 Mikrofone

Art.-Nr.: 10355051

GTIN: 4026397318579



**Listenpreis: 83.18 €**

inkl. 19% Mwst.

### Beschreibung:

Dieser kleine Helfer ist die perfekte Ergänzung für Ihr Mischpult und versorgt die Mikros mit 12 bzw. 48 Volt. Ein- und Ausgänge sind beim LH-051 mit symmetrischen XLR- Anschlüssen realisiert. Die Spannungsversorgung erfolgt über zwei 9 V Blockbatterien oder ein optionales Netzteil.

### Features:

- Phantomspeiseadapter für Kondensator- bzw. Elektretmikrofone
- +12/+48 V Phantomspeisungsspannung wählbar
- Ideale Ergänzung für Mischpulte ohne Phantomspeisung
- Ein- und Ausgänge über symmetrische XLR-Anschlüsse
- Akku-/Batteriebetrieb möglich
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; mobilen Einsatz; Mobile DJ's / Alleinunterhalter

#### Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 2 x Batterie, 4 x Fuß

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397318579

Gewicht: 0,75 kg

Länge: 0.23 m

Breite: 0.13 m

Höhe: 0.09 m

### Technische Daten:

Stromversorgung: 12 V

Pinbelegung: Innen - / außen +

Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (optional)  Batterie/Akku
Batterie:	2 x 9,0 V E-Block 6F22 Zink-Kohle beiliegend
Phantomspeisung:	12 V DC oder 24 V DC
Impedanz:	Eingang: 600 Ohm Ausgang: 600 Ohm
Maße:	Breite: 14,3 cm Tiefe: 9,3 cm Höhe: 4,5 cm
Gewicht:	590 g