

# **OMNITRONIC LH-065 DI-Box aktiv**

1-Kanal-DI-Box, aktiv

Art.-Nr.: 10355065 GTIN: 4026397194913



Listenpreis: 83.18 €

inkl. 19% Mwst.

## Features:

- 1 hochohmiger, unsymmetrischer Signaleingang, wahlweise XLR oder 6,3-mm-Klinke
- 1 niederohmiger, symmetrischer XLR-Ausgang
- 6,3-mm-Klinkenbuchsen zum Durchschleifen eines Instruments
- Wandelt unsymmetrische Line-Signale (z. B. von Instrumenten) in symmetrische XLR-Ausgangssignale zum Anschluss an ein Mischpult
- Schaltbare Eingangsdämpfung: 0 dB, -20 dB, -40 dB
- Kabel können unter dem Gehäuse hindurch geführt werden
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; mobilen Einsatz; Mobile DJ's / Alleinunterhalter

#### Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Batterie

# Technische Daten:

Schutzklasse:	SKIII
Batterie:	1 x 9,0 V E-Block 6F22 Zink-Kohle beiliegend
Frequenzbereich:	10 - 30000 Hz
Klirrfaktor:	<0,5 % bei 1 kHz
Impedanz:	Eingang: 470 kOhm
	Ausgang: 600 Ohm
Eingangsdämpfung:	0 dB, -20 dB, -40 dB; schaltbar
Gehäusefarbe:	Silber

## Logistic

EAN / GTIN: 4026397194913

Gewicht: 0,75 kg Länge: 0.23 m Breite: 0.16 m Höhe: 0.10 m

Steuerelemente:	Netzschalter, Groundlift-Schalter, Eingangsempfindlichkeitsschalter
Anschlüsse:	Eingang: 1 x 3-pol XLR
	Eingang: 1 x 6,3-mm-Klinke (unsym.)
	Link: 1 x 6,3-mm-Klinke (unsym.)
	Ausgang: Line über 1 x 3-pol XLR
Max. Pegel:	Ausgang: +6 dBu
Maße:	Breite: 15 cm
	Tiefe: 13 cm
	Höhe: 6 cm
Gewicht:	0,54 kg