

OMNITRONIC FX-001 Effektprozessor

Digitaler 24-Bit-Stereo-Multi-Effektprozessor

Art.-Nr.: 10356710

GTIN: 4026397306255



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Beschreibung:

Wehrten Sie Ihre Produktionen deutlich auf mit den OMNITRONIC Effektprozessoren FX-001 und FX-003! Der FX-001 ist ein effektiver und intuitiv zu bedienender Stereo-Multi-Effektprozessor, der Ihr Setup um 16 eindrucksvolle Effekte in 24-Bit Qualität ergänzt. Er verfügt über zwei Kanäle, die mit separaten Level-Reglern ausgestattet sind und einem Bypass-Schalter, der den direkten Vergleich zwischen unbearbeitetem und verändertem Signal erlaubt. Das Gerät ist für den Rackeinbau vorgesehen.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397306255

Gewicht: 2,60 kg

Länge: 0,55 m

Breite: 0,20 m

Höhe: 0,08 m

Features:

- Effektiver 2-Kanal Effektprozessor für Studio- und Live-Anwendungen
- 16 eindrucksvolle Effekt-Algorithmen, u. a. Vocal Remover, versch. Reverbs und Delays, Chorus, Flanger, Rotary Speaker und Multi-Effekte
- Intuitiv bedienbarer Effektwahlschalter mit LEDs zur Anzeige des ausgewählten Effekts
- Regelbarer Ausgangspegel
- Ein- und Ausgänge über symmetrische XLR-Verbindungen und 6,3-mm-Klinkenbuchsen
- Rackeinbau, 1 HE

Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 10,00 W

Frequenzbereich: 20 - 20000 Hz

Maße: Breite: 48,3 cm

Tiefe: 12 cm
Höhe: 4,45 cm

| | |
|---------------------------|--|
| Gewicht: | 2 kg |
| Geräuschspannungsabstand: | >90 dB |
| THD: | 0,05% |
| Crosstalk: | >80 dB, -3 dB |
| Gain: | -- bis +6 dB |
| Eingangsimpedanz: | 10/20 kOhm (unsym./sym.) |
| Ausgangsimpedanz: | 300/150 kOhm (unsym./sym.) |
| Anschlussbuchsen: | 6,5 mm Klinke (unsym.), 3-pol XLR (sym.) |
| Maße (B x T x H): | 483 x 120 x 46 mm |
