

OMNITRONIC MCD-2004 MK2 4-Kanal-Installationsendstufe

Art.-Nr.: 10452414

Class D Mehrkanal-PA-Verstärker mit Schaltnetzteil, 4 x 500 W RMS (4 Ohm), 4 x 250 W RMS (8 Ohm) GTIN: 4026397700206



Features:

- PA-Verstärker mit integriertem Limiter für Multizonen-Anwendungen
- Signaleingänge über symmetrische XLR-Einbaubuchsen oder Klemmblöcke
- Manipulationssichere Lautstärkeeinstellung auf der Rückseite
- 3-fache Aussteuerungsanzeige mit Clip-LED pro Kanal
- Robustes Stahlchassis mit Aluminiumfrontplatte
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE
- Hocheffiziente Luftströmung Front to Rear
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Installation; mobilen Einsatz; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels; Verleiher; Sportzentren/Fitnessstudios

Logistic

EAN / GTIN: 4026397700206

Gewicht: 8,50 kg

Länge: 0.53 m

Breite: 0.45 m

Höhe: 0.15 m

Technische Daten:

| | |
|----------------------|---|
| Stromversorgung: | 230 V AC, 50 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 350 W 1/8 Power |
| Ausgangsleistung: | 4 x 500 W RMS (4 Ohm) 4 x 250 W RMS (8 Ohm) |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Frequenzbereich: | 22 - 25000 Hz |

| | |
|---------------------------|---|
| Geräuschspannungsabstand: | >120 dB |
| Klirrfaktor: | <0,003 % bei 1 kHz |
| Kühlung: | 1 x Lüfter , Luftströmung Front to Rear |
| Impedanz: | Eingang: 22 kOhm , sym. Eingang: 12 kOhm , unsym. |
| Gain: | 26 dB |
| Schaltung: | Class D |
| Anstiegszeiten: | >10 V/ μ s |
| Dämpfungsfaktor: | >500 |
| Steuerelemente: | Netzschalter, Lautstärkeregler pro Kanal |
| Schutzschaltung: | Überhitzung; Kurzschluss; Softstart; Überlast; Gleichspannung; Einschaltverzögerung |
| Status LED: | Power, Pegelanzeige, Clip, Protect, Standby |
| Anschlüsse: | Eingang: Line über 4 x 3-pol XLR Eingang: Line über 4 x Schraubsteckklemme Ausgang: Lautsprecher über 4 x Schraubsteckklemme |
| Gehäusebauform: | (19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE |
| Maße: | Breite: 48,3 cm Tiefe: 38,8 cm Höhe: 8,9 cm |
| Gewicht: | 7,45 kg |

Lieferumfang:

1 x Verstärker
 1 x Netzkabel/Stromkabel
 4 x Schraubsteckklemme
 4 x Fuß
 4 x Schrauben
 1 x Bedienungsanleitung