

## INTUSONIC PAA71 Mikrofon-Line-Mixer

Mikrofon-Line-Mischer, 7 Kanäle

Art.-Nr.: 12604176

GTIN: 5060502923219



**Listenpreis: auf Anfrage €**

inkl. 19% MwSt.

### Beschreibung:

Der INTUWORX PAA71 ist ein 7-Kanal-Mikrofon-/Line-Mixer und das Herzstück jedes Soundsystems. Das Gerät bietet 5 flexible Eingänge, die entweder mit einem symmetrischen Mikrofonsignal oder einem unsymmetrischen Stereo-Line-Signal gespeist werden können. Ein weiterer symmetrischer Stereo-Line-Pegel-Eingang ist besonders nützlich für Quellen in größerer Entfernung, wie z. B. ein Mischpult auf einer Bühne oder den Ausgang eines Systems in einem Nebenraum. Derselbe Eingang kann so umgeschaltet werden, dass er sein Eingangssignal von der 3,5-mm-TRS-Buchse an der Vorderseite oder der integrierten drahtlosen Audioverbindung LINKOUSTIC 4.2 empfängt. Ein zusätzlicher dedizierter Mikrofoneingang mit einstellbarem Talkover (Priorität) ermöglicht die Kontrolle über Mikrofondurchsagen. Jeder Eingang - mit Ausnahme des symmetrischen Stereoeingangs - ist mit einem Gain-Regler auf der Rückseite und einem 2-Band-Equalizer auf der Vorderseite ausgestattet.

### Features:

- (19") 48,3 cm Rackeinbau
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

#### Lieferumfang

- 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Mixer, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 10 x Schraubsteckklemme, 1 x Stecker, 4 x Fuß, 1 x Antenne

### Technische Daten:

Stromversorgung: 115/230 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: Max. 12 W

### Logistic

EAN / GTIN: 5060502923219

Gewicht: 3,25 kg

Länge: 0.54 m

Breite: 0.33 m

Höhe: 0.10 m

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Schutzklasse:             | SK I  |
| Stromanschluss:           | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)<br>Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker<br>(mitgeliefert)            |
| Frequenzbereich:          | 20 - 20000 Hz   |
| Geräuschspannungsabstand: | >82 dB Line   |
| Klirrfaktor:              | <0,05 % bei 1 kHz   |
| Phantomspeisung:          | 12 V DC   |
| Anschlüsse:               | Eingang: 1 x 6,3-mm-Klinke (sym.)   |
| Kanäle:                   | Eingangskanal: 5 x Stereo mit Mic-Line Schalter<br>über Cinch, Kanalregelung über Drehregler,<br>Regler 2-Band EQ |
| Equalizer:                | 1 x Regler 2-Band Mono  |
| Gehäusebauform:           | (19") 48,3 cm Rackeinbau  |
| Maße:                     | Breite: 48,3 cm<br>Tiefe: 19 cm<br>Höhe: 4,4 cm   |
| Gewicht:                  | 2,70 kg   |