

INTUSONIC PAA71+ Mikrofon-Line-Mixer

Mikrofon-Line-Mischer, 7 Kanäle

Art.-Nr.: 12604190

GTIN: 5060502923615



Listenpreis: 315.35 €

inkl. 19% MwSt.

Beschreibung:

Der INTUWORX PAA71+ ist ein 7-Kanal-Mikrofon-/Line-Mischer in verbesserter Ausführung. Als Herzstück jedes fest installierten Soundsystems verfügt er über 5 flexible Eingänge, die entweder mit einem symmetrischen Mikrofonsignal oder einem unsymmetrischen Stereo-Line-Signal gespeist werden können. Ein weiterer symmetrischer Stereo-Line-Pegel-Eingang ist besonders nützlich für Quellen in größerer Entfernung. Derselbe Eingang kann so umgeschaltet werden, dass er sein Eingangssignal entweder von der 3,5-mm-Klinkenbuchse an der Vorderseite oder von der integrierten LINKOUSTIC 5.2-Funkverbindung empfängt. Ein zusätzlicher Mikrofoneingang mit einstellbarer Talkover-Funktion (Priorität) ermöglicht die Steuerung von Durchsagen. Jeder Eingang -- mit Ausnahme des symmetrischen Stereoeingangs -- ist mit einem Gain-Regler auf der Rückseite und einem 2-Band-Equalizer auf der Vorderseite ausgestattet. Die externen Anschlüsse für Abschaltung und Notrufsignal ermöglichen bei Bedarf die Integration in zentrale Durchsage- und Evakuierungssysteme. Der regelbare Monitorausgang kann entweder einen Stereokopfhörer oder einen symmetrischen Monoausgang speisen.

Logistic

EAN / GTIN: 5060502923615

Gewicht: 3,25 kg

Länge: 0.54 m

Breite: 0.33 m

Höhe: 0.10 m

Features:

- 5 Stereo-Eingänge Mikrofon/Line, umschaltbar
- 1 Stereo-Eingang AUX/Wireless Audio Link, umschaltbar
- 1 zusätzlicher Mikrofoneingang auf der Rückseite mit einstellbarer Talkover-Funktion
- Regelbarer Monitorausgang
- Externe Anschlüsse für Abschaltung und Notrufsignal
- Jeder Mikrofoneingang mit zuschaltbarer Phantomspeisung (12 V)
- Ansteuerbar über LINKOUSTIC 4.2 Wireless Audio Link
- (19") 48,3 cm Rackeinbau
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

| | |
|---------------------------|---|
| Stromversorgung: | 115/230 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | Max. 12 W |
| Schutzklasse: | SK I |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Gerätesicherung: | 5 x 20 mm, T 0,5 A Sicherung auswechselbar |
| Frequenzbereich: | 20 - 20000 Hz |
| Geräuschspannungsabstand: | >82 dB Line |
| Klirrfaktor: | <0,05 % bei 1 kHz |
| Phantomspeisung: | 12 V DC |
| Ansteuerung: | LINKOUSTIC 4.2 Wireless Audio Link |
| Bluetooth Gerätename: | LINKOUSTIC |
| Trägerfrequenz: | 2,4 GHz |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Steuerelemente: | Netzschalter, Quellen-Umschalter, Lautstärkeregler pro Kanal, Masterregler, Stereo- Mono-Schalter; regelbarer Talkover |
| Status LED: | Power, Pairing, Pegelanzeige |
| Anschlüsse: | Eingang: Line über 2 x 6,3-mm-Klinke (sym.) Eingang: AUX über 1 x 3,5 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion Eingang: Line über 5 x Stereo-Cinch Eingang: Mikrophon über 6 x Schraubsteckklemme Eingang: Emergency über 1 x Schraubsteckklemme Eingang: Stummschaltung über 1 x Schraubsteckklemme Ausgang: Master über 2 x Schraubsteckklemme Ausgang: Rec. über 1 x Stereo-Cinch Ausgang: Kopfhörer über 1 x 3,5 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion Ausgang: Zonen über 1 x Schraubsteckklemme |
| Kanäle: | Eingangskanal: 1 x Stereo mit Line-Line- Bluetooth Schalter, Kanalregelung über Drehregler, Quellen-Umschalter Eingangskanal: 5 x Mono + Stereo mit Mic-Line Schalter über Cinch oder Schraubsteckklemme, Kanalregelung über Drehregler, Regler 2-Band EQ, Gainregler Eingangskanal: 1 x Mono über Schraubsteckklemme, Kanalregelung über Drehregler, Regler 2-Band EQ, Gainregler, regelbarer Talkover Master-Ausgang: 1 x Mono + Stereo über Schraubsteckklemme, Kanalregelung über Drehregler Rec. Ausgang: 1 x Stereo über Cinch Kopfhörer-Ausgang: 1 x Mono + Stereo über Klinke oder Schraubsteckklemme, Kanalregelung über Drehregler |

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Gehäusebauform: | (19") 48,3 cm Rackeinbau |
| Maße: | Breite: 48,3 cm |
| | Tiefe: 19 cm |
| | Höhe: 4,4 cm |
| Gewicht: | 2,70 kg |

Lieferumfang:

- 1 x Mixer
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 11 x Schraubsteckklemme
- 1 x Stecker
- 4 x Fuß
- 1 x Antenne
- 1 x Bedienungsanleitung