

RELACART UH-222C Mikrofon 823-832 + 863-865 MHz
Handmikrofon mit PLL-Multifrequenz-Sender

Art.-Nr.: 13055208
GTIN: 4026397536997



Listenpreis: 165.41 €
inkl. 19% Mwst.

Features:

- Kondensator-Handmikrofon mit UHF-PLL-Technologie
- Ergonomisches, aluminiumlegiertes Gehäuse, geeignet für harten Toureinsatz
- 10 Gruppen mit 90 Festfrequenzen innerhalb 11 MHz Schaltbandbreite
- Infrarotschnittstelle zur schnellen und fehlerfreien Synchronisation zwischen Sender und Empfänger
- Sendeleistung Hi/Low einstellbar
- Gainpegel Hi/Mid/Low einstellbar
- Kapsel M-C36
- Direkt kompatibel mit der SM58-Kapsel von Shure
- Richtcharakteristik: Niere
- Reichweite von bis zu 80m
- UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa
- UHF 823 - 832 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
- OLED Display
- Ladezustandsanzeige

Logistic

EAN / GTIN: 4026397536997
Gewicht: 0,47 kg
Länge: 0,29 m
Breite: 0,11 m
Höhe: 0,07 m

Lieferumfang

- 1 x Mikrofon, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung

Technische Daten:

| | |
|------------------|-------------|
| Typ: | Handsender |
| Stromversorgung: | 3 V DC |
| Kapseltyp: | Kondensator |

| | |
|----------------------|---|
| Richtcharakteristik: | Niere |
| Batterie: | 2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang) |
| Frequenzbereich: | 100 - 18000 Hz |
| Empfindlichkeit: | -52 dB |
| Max. Schalldruck: | 145 dB |
| Reichweite: | Bis zu 80m |
| Frequenzband: | UHF 863 - 865 MHz; UHF 823 - 832 MHz |
| Schaltbandbreite: | 11 MHz |
| RF-Ausgangsleistung: | 10 mW |
| Modulation: | FM |
| Frequenzwahl: | 90 Frequenzen schaltbar In 10 Gruppen mit jeweils bis zu 10 voreingestellten Frequenzen |
| Displaytyp: | OLED Display |
| Display: | Ladezustandsanzeige , Frequenz , Kanal |
| Steuerelemente: | Gain-Schalter (high-mid-low), Sendeleistungsschalter (high-low) |
| Schalter: | Ein/Aus/Mute-Schalter |
| Material: | Aluminium |
| Maße: | Länge: 25,5 cm Durchmesser: Ø 5,2 cm |
| Gewicht: | 340 g |