

OMNITRONIC TM-250 Gürtelsender VHF179.000

VHF-Taschensenderset für das Modell TM-250

Art.-Nr.: 13075006

GTIN: 4026397294521



Features:

- Betrieb mit VHF-Festfrequenz
- LED-Anzeige für Batteriekapazität
- 3,5-mm-Klinke-Schraubverbindung zu Kopfbügel- oder Lavalier-Mikrofon
- Richtcharakteristik: Niere
- Akku-/Batteriebetrieb möglich
- Lizenz frei in Deutschland

Logistic

EAN / GTIN: 4026397294521

Gewicht: 0,27 kg

Länge: 0.18 m

Breite: 0.14 m

Höhe: 0.07 m

Technische Daten:

Stromanschluss:	Batterie/Akku
Kapseltyp:	Kondensator
Richtcharakteristik:	Niere
Batterie:	1 x 9,0 V E-Block 6F22 Zink-Kohle beiliegend
Klirrfaktor:	<0,5 % bei 1 kHz
Frequenzband:	VHF
Trägerfrequenz:	179 MHz
Frequenzstabilität:	± 0,03 %
RF-Ausgangsleistung:	8,5 mW
Modulation:	FM; F3F
Frequenzwahl:	Festfrequenzen

Anschlüsse:	Mikrofon über 1 x 3,5 mm Klinkenbuchse (mono) Einbauversion schraubbar
Schalter:	Ein/Aus-Schalter
Material:	Kunststoff
Maße:	Breite: 6,5 cm Tiefe: 3,2 cm Höhe: 10,7 cm
Gewicht:	0,17 kg

Lieferumfang:
