

OMNITRONIC DAD Audio-Link-Modul

Sendemodul zur Audioübertragung an DAD-Empfangsmodule

Art.-Nr.: 13106967

GTIN: 4026397680423



Listenpreis: 65.33 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- Zum Einbau in das DAD-4RX 4-Kanal-Empfängergehäuse
- Zur Nachrüstung des modularen PA-Systems MOM-10BT4
- Drahtlose Übertragung des Audiosignals an DAD-Empfangsmodule
- 16 einstellbare Übertragungsfrequenzen (823-832 und 863-865 MHz)
- LED-Anzeige für ausgewählten Kanal
- Abnehmbare Stabantenne
- UHF 823 - 832 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
- UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa
- Reichweite von bis zu 30m bei Sichtweite

Lieferumfang

- 1 x Sender, 1 x Antenne, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397680423

Gewicht: 0,19 kg

Länge: 0,22 m

Breite: 0,12 m

Höhe: 0,04 m

Technische Daten:

Typ:	Sender
Stromversorgung:	12 V DC 150 mA
Anzahl der Kanäle:	1
Reichweite:	Bis zu 30m bei Sichtweite
Frequenzband:	UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz
Frequenzstabilität:	± 0,001 %
RF-Ausgangsleistung:	10 mW

Frequenzwahl:	16 Frequenzen schaltbar
Steuerelemente:	Frequenzwahlschalter, Lautstärkereger
Status LED:	Power, Signal
Anschlüsse:	Antenne über 1 x BNC (W)
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 7,1 cm Tiefe: 13,9 cm Höhe: 3 cm
Gewicht:	110 g