

OMNITRONIC WAMS-08BT Taschensender 863.975MHz

Taschensender mit Kopfbügelmikrofon für WAMS-08BT

Art.-Nr.: 13106992

GTIN: 4026397530926



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Taschensender passend für das Verstärkersystem WAMS-08BT
- Betrieb mit 863,975 MHz
- Inkl. Kopfbügelmikrofon
- Sendeleistung 10 mW
- Stummschaltung
- LED-Batterieanzeige
- Betrieb über 2 x 1,5-V-Batterien (Typ AA), nicht inkl.
- Anmelde- und gebührenfrei in der EU
- Akku-/Batteriebetrieb möglich
- Reichweite von bis zu 50m bei Sichtweite
- UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa

Logistic

EAN / GTIN: 4026397530926

Gewicht: 0,18 kg

Länge: 0.15 m

Breite: 0.16 m

Höhe: 0.04 m

Technische Daten:

| | |
|---------------------------|---|
| Typ: | Taschensender mit Mikrofon |
| Stromanschluss: | Batterie/Akku |
| Kapseltyp: | Kondensator |
| Batterie: | 2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang) |
| Frequenzbereich: | 40 - 18000 Hz |
| Geräuschspannungsabstand: | >105 dB |
| Klirrfaktor: | <0,5 % bei 1 kHz |

| | |
|----------------------|--|
| Reichweite: | Bis zu 50m bei Sichtweite |
| Frequenzband: | UHF 863 - 865 MHz |
| Trägerfrequenz: | 863,975 MHz |
| RF-Ausgangsleistung: | 10 mW |
| Modulation: | F3F |
| Anschlüsse: | Eingang: Mikrofon über 1 x 3,5 mm Klinkenbuchse (mono) Einbauversion schraubbar |
| Farbe: | Schwarz |
| Maße: | Breite: 6,4 cm Tiefe: 3,6 cm Höhe: 10 cm |
| Gewicht: | 130 g |