



**Listenpreis: 136.85 €**

inkl. 19% Mwst.

---

**Features:****OMNITRONIC MOM-10BT4 Empfangsmodul**

Empfangsmodul für UHF-Frequenzen (Mikrofonsignal + Audio-Link-Signal)

- Zur Nachrüstung des modularen PA-Systems MOM-10BT4
- Bis zu 4 Empfangsmodule können optional nachgerüstet werden
- 16 einstellbare Übertragungsfrequenzen (823-832 und 863-865 MHz)
- LEDs für Power, Träger- und Audiosignal
- UHF 823 - 832 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
- UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa
- Reichweite von bis zu 30m bei Sichtweite

**Lieferumfang**

- 1 x Empfänger, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung

**OMNITRONIC MOM-10BT4 Taschensender**

Taschensender mit 16 Übertragungsfrequenzen (823-832 & 863-865 MHz)

- 16 einstellbare Übertragungsfrequenzen (823-832 und 863-865 MHz)
- Gain-Regler zum Einstellen der Empfindlichkeit
- LED-Anzeige für Batteriekapazität
- Gürtelclip
- Kopfbügelmikrofon und Krawattenmikrofon als Zubehör erhältlich
- Reichweite von bis zu 30m bei Sichtweite
- UHF 823 - 832 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
- UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa
- LCD Display
- Ladezustandsanzeige

---

**Logistic**

### Lieferumfang

- 1 x Sender, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung

### OMNITRONIC MOM-10BT4 Lavalier-Mikrofon

Schwarzes, unauffälliges Krawattenmikrofon

- Zur Befestigung an der Krawatte, am Hemd oder Kragen des Benutzers
- Geringes Gewicht
- Richtcharakteristik: Niere
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Produktpräsentationen und Vorträge

### Lieferumfang

- 1 x Mikrofon

### Technische Daten:

---

Gewicht: 210 g

---

### OMNITRONIC MOM-10BT4 Empfangsmodul

Typ:	Empfänger
Stromversorgung:	12 V DC 150 mA
Frequenzbereich:	50 - 15000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>80 dB
Klirrfaktor:	<0,1 % bei 1 kHz
Empfindlichkeit:	-95 dB
Reichweite:	Bis zu 30m bei Sichtweite
Frequenzband:	UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz
Frequenzstabilität:	± 0,01 %
Frequenzwahl:	16 Frequenzen schaltbar
Steuerelemente:	Frequenzwahlschalter, Lautstärkereglern
Maße:	Breite: 7,1 cm Tiefe: 13,9 cm Höhe: 3 cm
Gewicht:	90 g

---

### OMNITRONIC MOM-10BT4 Taschensender

Typ:	Taschensender
Stromversorgung:	3 V DC
Stromanschluss:	Batterie/Akku
Batterie:	2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Reichweite:	Bis zu 30m bei Sichtweite
Frequenzband:	UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz
Frequenzstabilität:	± 0,01 %
RF-Ausgangsleistung:	10 mW
Frequenzwahl:	16 Frequenzen schaltbar

---

Steckertyp:	Mini-XLR (M) 3-pol Einbauversion
Displaytyp:	LCD Display
Display:	Kanal , Ladezustandsanzeige
Schalter:	Ein/Aus-Schalter
Material:	Kunststoff
Maße:	Breite: 6,6 cm Tiefe: 2,2 cm Höhe: 10,8 cm
Gewicht:	100 g

#### **OMNITRONIC MOM-10BT4 Lavalier-Mikrofon**

Typ:	Lavaliermikrofon
Stromversorgung:	1,5-10 V DC
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Mini-XLR (W) 3-pol
Kabellänge:	1 m
Kapseltyp:	Kondensator
Richtcharakteristik:	Niere
Frequenzbereich:	50 - 20000 Hz
Empfindlichkeit:	-37 dB
Max. Schalldruck:	120 dB
Material:	Metall
Farbe:	Schwarz
Gewicht:	20 g