

EUROLITE PAR-38 Spot sw

PAR-38-Gehäuse mit E27 Sockel (mit Kabel + Stecker)

Art.-Nr.: 41929130

GTIN: 4026397414295



Listenpreis: 29.63 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Hitzeisolierte Feststellschraube
- Präziser Lichtaustritt
- Kräftige Kabelzugentlastung
- Ansteuerbar über plug and play
- Mit Montagebügel
- Für PAR 38

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Filterrahmen, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397414295

Gewicht: 0,85 kg

Länge: 0.17 m

Breite: 0.17 m

Höhe: 0.24 m

Technische Daten:

| | |
|----------------------|---|
| Stromversorgung: | 230 V AC, 50 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | Max. 85 W |
| Schutzart: | IP20 |
| Schutzklasse: | SK I |
| Stromanschluss: | Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker |
| Aufbau Kabel: | 3 x 0,75 mm ² H05SS-F |
| Kabellänge: | Ca. 0,9 m |
| Sockel/Fassung: | E27 |
| Lampenart: | Frei bestückbar |

| | |
|---------------------------------|---|
| Farberzeugung: | Über Farbfilter-Rahmen |
| Ansteuerung: | Plug and play |
| Bauform: | PAR-38 |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Aufnahmesystem: | Montagebügel |
| Material: | Aluminium; Metall |
| Aufnahme im Scheinwerfer: | 17,2 cm x 17,2 cm |
| Maße: | Breite: 19 cm Tiefe: 19 cm Höhe: 21,5 cm |
| Gewicht: | 700 g |
| Montagebügel | |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 2 x Ø12mm |
| Material: | Metall, 2 mm |
| Filterrahmen | |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 2 x Ø8mm |
| Material: | Metall |
| Maße: | Länge: 17 cm Breite: 17 cm Durchmesser: Ø 14 cm |
| Gewicht: | 120 g |